



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46107100



Ча
та

На
та

Ис

От
ин

Ча
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гри
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА АММ-1071:

Мультиметр АММ-1071 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (4000 отсчётов) с крупными цифрами.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АММ-1071:

- ЖКИ 4 разряда (4000 отсчётов), подсветка;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 10 МОм;
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 45 до 1000 Гц;
- Функция удержания показаний;
- Защита от перегрузок диапазонах мкА и мА;
- Ручная и автоматическая индикация полярности;
- Индикатор разряда батарей;
- Категория защиты: CAT III 600V.

Характеристики Aktakom AMM-1071

Диапазон	Разрешение	Погрешность
Постоянное напряжение		
400 мВ	0,1 мВ	±(1,0%+5 е.м.р.)
4 В	0,001 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
40 В	0,01 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
400 В	0,1 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
600 В	1 В	±(1,0%+3 е.м.р.)
Переменное напряжение (45...1000 Гц)		
4 В	0,001 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
40 В	0,01 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
400 В	0,1 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
600 В	1 В	±(1,2%+3 е.м.р.)
Постоянный ток		
400 мкА	0,1 мкА	±(1,0%+3 е.м.р.)
4000 мкА	1 мкА	±(1,0%+3 е.м.р.)
40 мА	0,01 мА	±(1,0%+3 е.м.р.)
400 мА	0,1 мА	±(1,0%+3 е.м.р.)
4 А	0,001 А	±(1,2%+3 е.м.р.)
10 А	0,01	±(1,2%+3 е.м.р.)
Переменный ток		
400 мкА	0,1 мкА	±(1,2%+3 е.м.р.)
4000 мкА	1 мкА	±(1,2%+3 е.м.р.)
40 мА	0,01 мА	±(1,2%+3 е.м.р.)
400 мА	0,1 мА	±(1,2%+3 е.м.р.)
4 А	0,001 А	±(1,8%+5 е.м.р.)
10 А	0,01	±(1,8%+5 е.м.р.)
Сопротивление		
400 Ом	0,1 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
4 кОм	0,001 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
40 кОм	0,01 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
400 кОм	0,1 кОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
4 МОм	0,001 МОм	±(1,5%+5 е.м.р.)
40 МОм	0,01 МОм	±(2,5%+20 е.м.р.)
Емкость		
40 нФ	0,01 нФ	±(4,5%+10 е.м.р.)
400 нФ	0,1 нФ	±(4,5%+10 е.м.р.)
4 мкФ	0,001 мкФ	±(3,0%+5 е.м.р.)
40 мкФ	0,01 мкФ	±(3,0%+5 е.м.р.)
400 мкФ	0,1 мкф	±(3,0%+5 е.м.р.)
4000 мкф	1 мкФ	±(5%+5 е.м.р.)
Частота		
10 Гц...10 кГц	-	±(1,2%)
Температура		
-20....760 °С	-	±(3,0+5°С)
Тестовый ток	Напряжение	
Тест диодов		
1,5 мА	3 В max	
Звуковой сигнал	Ток	
Прозвонка неразрывности		
< 50 Ом	< 0,35 мА	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Питание	4,5 В (2 батарейки типа ААА)	
Размеры	182 x 82 x 59 мм	
Вес	342 гр	

Комплектация Aktakom AMM-1071

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр АММ-1071	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83