тиметр

Артикул: 46114900

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тоі
ma

Тоі
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цеі

Ис
пер

Ск
им

Уд
пої

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА TRUERMS AMM-1149:

Мультиметр AMM-1149 представляет собой надёжный прибор предназначенный для проведения широкого круга измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (50000 отсчётов) с крупными цифрами и графической шкалой.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА TRUERMS AMM-1149:

- ЖКИ $4^1/_2$ разряда (50000 отсчётов), подсветка;
- Графическая шкала;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения >10 МОм;
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 50 до 20000 Гц;
- Относительные измерения;
- Измерение токовой петли;
- Измерение коэффициента заполнения;
- Измерение частоты импульсного сигнала;
- Функция удержания показаний;
- Минимальные /максимальные значения;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Автоматическая индикация полярности;
- Индикатор разряда батарей;
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1149

Диапазон	Разрешение	Погрешность
Постоянное напряжение		
500 мВ	0,01 мВ	±(0,1%+5 е.м.р.)
5 В	0,0001 В	±(0,05%+5 е.м.р.)
50 В	0,001 В	±(0,05%+5 е.м.р.)
500 В	0,01 В	±(0,05%+5 е.м.р.)
1000 В	0,1 В	±(0,1%+5 е.м.р.)
Переменное напряжение (TrueRMS, <1 кГц)		
500 мВ	0,01 мВ	±(1% +5 е.м.р.)
5 В	0,0001 В	±(1% +5 е.м.р.)
50 В	0,001 В	±(1% +5 е.м.р.)
500 В	0,01 В	±(1,5% +5 е.м.р.)
1000 В	0,1 В	±(1,5% +5 е.м.р.)
Постоянный ток		
500 мкА	0,01 мкА	±(0,2%+5 е.м.р.)
5000 мкА	0,1 мкА	±(0,2%+5 е.м.р.)
50 мА	0,001 мА	±(0,2%+5 е.м.р.)
500 мА	0,01 мА	±(0,3%+8 е.м.р.)
10 А	0,001 А	±(0,5%+8 е.м.р.)
Переменный ток (TrueRMS, <1 кГц)		
500 мкА	0,01 мкА	±(0,8%+5 е.м.р.)
5000 мкА	0,1 мкА	±(0,8%+5 е.м.р.)
50 мА	0,001 мА	±(0,8%+5 е.м.р.)
500 мА	0,01 мА	±(0,8%+5 е.м.р.)
10 А	0,001 А	±(0,8%+5 е.м.р.)
Сопротивление		
500 Ом	0,01 Ом	±(0,2%+10 е.м.р.)
5 кОм	0,0001 кОм	±(0,2%+5 е.м.р.)
50 кОм	0,001 кОм	±(0,2%+5 е.м.р.)
500 кОм	0,01 кОм	±(0,5%+5 е.м.р.)
5 МОм	0,0001 МОм	±(0,5%+5 е.м.р.)
Емкость		
5 нФ	0,001 нФ	±(1,5%+20 е.м.р.)
50 нФ	0,01 нФ	±(1,5%+8 е.м.р.)
500 нФ	0,1 нФ	±(1%+8 е.м.р.)
5 мкФ	0,001 мкФ	±(1,5%+8 е.м.р.)
50 мкФ	0,01 мкФ	±(1%+8 е.м.р.)
500 мкФ	0,1 мкФ	±(1,5%+8 е.м.р.)
10 мФ	0,01 мФ	±(2,5%+20 е.м.р.)
Частота		
50 Гц	0,001 Гц	±(0,01%+5 е.м.р.)
500 Гц	0,01 Гц	±(0,01%+5 е.м.р.)
5 кГц	0,0001 кГц	±(0,01%+5 е.м.р.)
50 кГц	0,001 кГц	±(0,01%+5 е.м.р.)

500 кГц	0,01 кГц	±(0,01%+5 е.м.р.)
5 МГц	0,0001 МГц	±(0,01%+5 е.м.р.)
10 МГц	0,001 МГц	±(0,01%+5 е.м.р.)
Температура (тип К)		
-200°C...1350°C	0,1°C	±(1%+3°C)
Тестовый ток		**Напряжение**
Тест диодов		
< 0,9 мА		3,2 В
Звуковой сигнал		**Ток**
Прозвонка неразрывности		
< 25 Ом		< 0,35 мА
Параметр		**Значение**
Общие характеристики		
Питание		батарея Li-ion 7.2 V (NEDA 1604)
Габаритные размеры		178x80x50 мм
Масса		400 г

Комплектация Aktakom AMM-1149

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр AMM-1149	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Зарядное устройство	1
4.	Переходник для подключения зарядного устройства	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83