# — мультиметр цифровой

Артикул: к0000007572

На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Со
ма

Из
тем

Те

Пр
це

Ис
пер

Ск
им

Уд
по

Фу
ма

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Недорогой цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона МЕГЕОН 12735, это точный и надежной прибор, который будет радовать Вас своей долгой работой. В мультиметре реализована очень удобная функция автоматического выбора диапазона. Нет необходимости постоянно перещелкивать диапазоны, что ускоряет и упрощает процесс работы с прибором. Яркая подсветка дисплея позволяет использовать мультиметр в местах со слабым освещением. Компактный размер и малый вес цифрового мультитметра, позволяет его траспортировать и хранить без дополнительных сложностей. Мультиметр с автоматическим выбором диапазонавыполнен очень эргономично, прекрасно лежит в руке оператора. Прибор выполняет следующие виды измерений с автоматическим выбором диапазона:

- Измерение переменного напряжения;
- Измерение постоянного напряжения;
- Измерение переменного тока;
- Измерение постоянного тока;
- Измерение сопротивлений;
- Измерение емкостей конденсаторов;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 12735:

- Компактный размер;
- Малый вес;
- Высокая точность и надежность;
- Автоматический выбор диапазона с возможностью ручного переключения;
- Подсветка дисплея;
- Функция удержания показаний «HOLD».

## Характеристики МЕГЕОН 12735

| Параметр | | Значение | |
|---|---|---|---|
| **Измерение переменного тока** | | | |
| Падение напряжения при измерении | | 200 мВ | |
| Частотный диапазон | | 40...200 Гц | |
| **Диапазон** | | **Разрешение** | **Точность** |
| Авто диапазон | 200 мкА | 0.1 мкА | ±(2.0% пкзн+ 3емр) |
| | 2000 мкА | 1 мкА | |
| Авто диапазон | 20 мА | 10 мкА | |
| | 200 мА | 0.1 мА | |
| Авто диапазон | 2 А | 1 мА | ±(2.5% пкзн+ 10емр) |
| | 10 А | 10 мА | |
| **Измерения постоянного тока** | | | |
| Авто диапазон | 200 мкА | 0.1 мкА | ±(1.8% пкзн+ 2емр) |
| | 2000 мкА | 1 мкА | |
| Авто диапазон | 20мА | 10 мкА | |
| | 200 мА | 0.1 мА | |
| Авто диапазон | 2 А | 1 мА | ±(2.0% пкзн+ 10емр) |
| | 10 А | 10 мА | |
| **Измерение переменного тока** | | | |
| Погрешность | | ± (% от показания ("пкзн") + число значений единицы младшего разряда ("емр") | |
| Входной импеданс | | более чем 10 МОм | |
| Частотный диапазон | | 40...200 Гц | |
| **Диапазон** | **Разрешение** | **Точность** | |
| 200 мВ | 0.1 мВ | ±(1.2%пкзн + 5 емр) | |
| 2 В | 1 мВ | ±(1.2% пкзн + 3 емр) | |
| 20 В | 10 мВ | | |
| 200 В | 100 мВ | | |
| 600 В | 1 В | | |
| **Измерение постоянного напряжения (Автоматический выбор диапазона)** | | | |
| Погрешность | | ± (% от показания ("пкзн") + число значений единицы младшего разряда ("емр") | |
| Входной импеданс | | более чем 10 МОм | |
| **Диапазон** | **Разрешение** | **Точность** | |
| 200 мВ | 0.1 мВ | ±(0.8% пкзн+ 5емр) | |
| 2 В | 1 мВ | ±(0.8% пкзн+ 2емр) | |
| 20 В | 10 мВ | | |
| 200 В | 100 мВ | | |
| 600 В | 1 В | | |
| **Измерение сопротивления (Автоматический выбор диапазона)** | | | |
| Погрешность | | ± (% от показания ("пкзн") + число значений единицы младшего разряда ("емр") | |
| **Диапазон** | **Разрешение** | **Точность** | |
| 200 Ом | 0.1 Ом | ±(1.5% пкзн+ 3емр) | |
| 2 КОм | 1 Ом | | |
| 20 КОм | 10 Ом | | |
| 200 КОм | 100 Ом | | |
| 2 МОм | 1 КОм | | |
| 20 МОм | 10 КОм | | |
| **Общие характеристики** | | | |
| Дисплей | | 3 и ½, 2000 отсчетов | |
| Частота дискретизации | | 2,5 раза в сек. | |
| Индикатор полярности | | значок «-», высвечивается автоматически | |
| Индикация выхода за измеряемый диапазон | | символ на экране «OL» | |

| | |
|---|---|
| Индикатор разряженной батарей | символ на экране |
| Рабочая температура | 0°C..40°C, с отн.влаж. не более 75% |
| Температура хранения | -10°C... 50°C, с отн.влаж. не более 80% |
| Питание | батарея тип «AAA» - 2 шт. |
| Габаритные размеры | 137×70×33мм |
| Вес | 185 г |

## Комплектация МЕГЕОН 12735

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12735 | 1 |
| 2. | Комплект измерительных щупов | 1 |
| 3. | Батарея типа «AAA» 1,5 В | 2 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83