PA 75

Артикул: 0020729

На
ma

На
ma

Ис

От
ин

Со
ma

Ем
ma

Те

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Па

Св
ПК

Гра
шк

Мультиметр цифровой APPA 75 (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 400 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 400 мВ-750 В; Постоянный ток 400 мкА; Сопротивление 400 Ом-40 МОм; Ёмкость 4 нФ-40 мФ; Испытание p-n; Прозвон цепи и проверка диодов; Удержание показаний; min/max показания; REL измерения; Графическая линейная шкала; Дисплей 4 разряда (4000); Питание 2 x 1,5 В; Автоотключение; Противоударное исполнение (высота до 1,2 м).

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке (APPA 73 и APPA 79), в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.

Эта серия разрабатывалась с учётом самых строгих современных эргономических требований. Передняя панель корпуса выполнена без излишних изгибов и выступов для того чтобы обеспечить комфортную работу с прибором всего одной рукой. Зажмите прибор в кисти руки и ваши пальцы без особых проблем смогут дотянуться до любой кнопки или без проблем повернуть переключатель режимов.

Каждый прибор серии APPA 70 комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором.

Приборы этой серии оснащены RS-232 интерфейсом с оптической развязкой (кроме APPA 71, 72, 75, 77), обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 75:

- Использование прибора днем и ночью (подсветка дисплея, только (APPA 73 и 79);
- Новый дизайн;
- Экстра-защита;
- Легкость и безопасность соединения с ПК.

Характеристики APPA 75

Параметры	Значения
Постоянное напряжение	
Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В
Погрешность	± (0,5 % + 2 ед. счета)
Макс. разрешение	0,1 мВ
Вх. сопротивление	10 МОм
Защита входа	1000 В
Переменное напряжение	

Параметры	Значения
Пределы измерений	400 мВ; 4; 40; 400; 750 В
Погрешность	± (1,2 % + 5 ед. счета)
Макс. разрешение	0,1 мВ
Полоса частот	50…500 Гц
Входной импеданс	10 МОм/100 пФ
Защита входа	1000 В
Постоянный ток	
Пределы измерений	400 мкА; 4000 мкА
Падение напряжения на мультиметре	<5 мВ /мкА
Погрешность	± (1 % + 2 ед. счета)
Макс. разрешение	0,1 мкА
Защита входа	600 В
Сопротивление	
Пределы измерений	400 Ом; 4; 40; 400 кОм;4; 40 МОм
Погрешность	± (0,7 % + 2 ед. счета)
Макс. разрешение	0,1 Ом
Защита входа	600 В
Прозвон цепи	
Порог срабатывания	450 Ом
Индикация	Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц
Защита входа	600 В
Испытание p-n	
Макс. ток теста	1,5 мА
Напряжение теста	3 В
Защита входа	600 В
Частота	
Пределы измерений	4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц
Погрешность	± (0,01 % + 1 ед. счета)
Макс. разрешение	1 Гц
Защита входа	600 В
Емкость	
Пределы измерений	4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4 мФ; 40 мФ
Погрешность	± (1,9 % + 8 ед. счета)
Макс. разрешение	1 пФ
Защита входа	600 В
Общие данные	
Измерение ср. кв. зн.	Синусоидальный сигнал
Макс. индицируемое число	4000
Интерфейс	Нет
Источник питания	1,5 В x 2 (тип AAA)
Срок службы батареи	300 ч
Условия эксплуатации	Температура: 0 °C…50 °C; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры	82 x 164 x 44 мм
Масса	350 г

Комплектация APPA 75

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA 75	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа "крокодил"	1
4.	Батарея (установлена)	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83