



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 800572



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T+:

Мультиметр **B35T+** с модулем bluetooth позволяет одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T+:

- Разрядность шкалы: 6000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: ±0.5%;
- Переменное напряжение: 60м/600 мВ/6/60 В: ±0.8%, 600/750 В: ±1.0%;
- Постоянный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0.8%, 20 А: ±1.2%;
- Переменный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0.8%, 20 А: ±2.0%;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
- Емкость конденсаторов: 40н/400н/4мк/40 мкФ: ±2.5%, 400мк/4000 мкФ: ±3.0%;
- Температура: -50°C - 400°C: ±2.5%;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: ±0.8%;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Bluetooth модуль;
- Внутренняя память;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Режим относительных измерений;
- Регистрация максимальных и минимальных значений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Графическая шкала;
- Режим автоотключения;
- Противовударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T+:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	6000 отсчетов
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть
Постоянное напряжение	60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: ±0,5%
Переменное напряжение	60м/600 мВ/6/60 В: ±0,8%, 600/750 В: ±1,0%
Постоянный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0,8%, 20 А: ±1,2%
Переменный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0,8%, 20 А: ±2,0%
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0%
Емкость конденсаторов	40н/400н/4мк/40 мкФ: ±2,5%, 400мк/4000 мкФ: ±3,0%
Температура	-50°C - 400°C: ±2,5%
Частота	10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: ±0,8%
Bluetooth модуль	Есть
Внутренняя память	Есть
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Коэффициент усиления транзисторов по току	1 - 1000
Питание	2 батареи АА 1,5 В
Габариты	185х85х30 мм
Вес	320 г

Комплектация B35T+

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ B35T+

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой True RMS B35T+ с Bluetooth	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Комплект зажимов типа "крокодил"	1
4	Термопара типа-K	1
5	Сумка-чехол	1
6	Инструкция по эксплуатации	1

