фровой Fluke 175

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

На
ma

На
ma

Тоі
ma

Тоі
ma

Ис

От
ин

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Те

Пр
цеі

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Модели серии Fluke 170 - Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179 - это новый стандарт мультиметров общего назначения, сочетающий в себе точность, разнообразие функций, простоту в использовании, безопасность и надежность.

Стандартными функциями всех моделей являются измерения переменного тока методом True RMS, дисплей с максимально индицируемым числом 6000, возможность записи минимального, максимального и среднего значений, а также измерение частоты и емкости. Несмотря на эти и другие полезные функции мультиметры серии Fluke 170 остаются простыми в использовании. Эргономичный корпус с защитным чехлом обеспечивает работу прибора в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Соответствие стандартам безопасности: все входы прибора имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT IV 600 В / CAT III 1000 В. Регистрация по UL, CSA, TUV и VDE.

Для смены батарей не нужно открывать корпус: для этого предусмотрен специальный батарейный отсек.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 175:

- Измерения True-RMS (AC);

- Аналоговая шкала с обновлением 40 раз в секунду 32 сегмента;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Ручное и автоматическое сохранение показаний дисплея;
- Режим записи минимальных, максимальных, средних значений;
- Режим сглаживания входных сигналов;
- Звуковой сигнал “прозвонки” и тестирования диодов;
- Сигнализация подключения тестового провода;
- Сигнализация опасных напряжений выше 30 В;
- Индикация разряда батареи;
- Эргономичный корпус с чехлом;
- Простая замена батареи;
- "Спящий" режим для экономии батарей.

Характеристики Мультиметр цифровой Fluke 175, EGFID True RMS

Параметр	Значения
Постоянное напряжение	1000 В
Переменное напряжение	1000 В
Постоянный ток	10 А
Переменный ток	10 А
True RMS	Постоянное/переменное напряжение; Постоянный/переменный ток
Сопротивление	50 МОм
Емкость	10000 мкФ
Частота	100 кГц
Максимально индицируемое число	6000
Срок службы батареи	200 ч
Габаритные размеры	185 x 90 x 43 мм
Масса	0,42 кг

Комплектация Мультиметр цифровой Fluke 175, EGFID True RMS

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр Fluke 175	1
2.	Комплект измерительных проводов с 4-мм щупами и защитными колпачками	1
3.	Батарея 9 В	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83