



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Цифровой мультиметр Fluke 179: Базовая погрешность 0,09 %; Постоянное/переменное напряжение 0,1 мВ – 1000 В (45 Гц – 1 кГц; True RMS); Постоянный/переменный ток 10 мкА – 10 А (45 Гц – 1 кГц; True RMS); Измерение сопротивления 0,1 Ом – 50 МОм; Измерение емкости 1 нФ – 10 мФ; Измерение частоты 0,01 Гц – 100 кГц; Максимально индицируемое число 6000; Линейная шкала; Автоудержание показаний; Регистрация максимальных/минимальных значений; Вычисление ср. кв. значения; Подсветка дисплея; Измерение температуры (с термопарой).

Три модели серии 170 - новый стандарт мультиметров общего назначения, сочетающий в себе точность, разнообразие функций, простоту в использовании, безопасность и надежность.

Стандартными функциями всех моделей являются измерения переменного тока методом True RMS, дисплей с максимально индицируемым числом 6000, возможность записи минимального, максимального и среднего значений, а также измерение частоты и емкости. Несмотря на эти и другие полезные функции мультиметры серии 170 остаются простыми в использовании. Эргономичный корпус с защитным чехлом обеспечивает работу прибора в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Соответствие стандартам безопасности: все входы прибора имеют защиту в соответствии со стандартом EN61010-1 CAT IV 600 В / CAT III 1000 В. Регистрация по UL, CSA, TUV и VDE.

Для смены батарей не нужно открывать корпус: для этого предусмотрен специальный батарейный отсек.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 179:

- Измерения True-RMS (AC);
- Аналоговая шкала с обновлением 40 раз в секунду 32 сегмента;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Режим записи минимальных, максимальных, средних значений;
- Режим сглаживания входных сигналов;
- Звуковой сигнал "прозвонки" и тестирования диодов;
- Сигнализация подключения тестового провода;
- Сигнализация опасных напряжений выше 30 В;
- Индикация разряда батареи;
- Эргономичный корпус с чехлом;
- Простая замена батареи;
- Измерение температуры;
- Ручное и автоматическое сохранение показаний дисплея;
- Подсветка дисплея;
- "Спящий" режим для экономии батарей.

Характеристики Fluke 179

Параметр	Значения
Постоянное напряжение	1000 В
Переменное напряжение	1000 В
Постоянный ток	10 А
Переменный ток	10 А
Сопротивление	50 МОм
Емкость	10000 мкФ
Частота	100 кГц
Температура	-40 °C ... + 400 °C

Срок службы батареи	200 ч
Габаритные размеры	185 x 90 x 43 мм
Масса	0,42 кг

Комплектация Fluke 179

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой Fluke 179	1
2.	Измерительные провода с 4-мм щупами и защитным колпачком	1
3.	Температурный зонд 80BK	1
4.	Батарея 9 В	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83