



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Гр
шк

Портативный мультиметр KEW 1011 от известной японской компании Kyoritsu представляет собой универсальное цифровое устройство, предназначенное для одновременного измерения основных параметров электрического тока, как правило, силы, напряжения и сопротивления, а также частоты, емкости, температуры, скважности, проверки конденсаторов, диодов и звуковой прозвонки электрической цепи.

ОСОБЕННОСТИ:

- Максимальная индицируемая величина - 6040, построение гистограммы;
- Диапазоны измерения постоянного напряжения: 600,0мВ/6,000/60,00/600,0/600В, +/-0,5% измеренного значения +/- 2ед.мл.р. Диапазоны измерения переменного напряжения: 6,000/60,00/600,0/600В, +/-1,0% измеренного значения +/- 3ед.мл.р.
- Диапазоны измерения постоянного тока: 600/6000мкА/60/600мА/6/10А, +/-1,2% измеренного значения +/- 3ед.мл.р. Диапазоны измерения переменного тока: 600/6000мкА/60/600мА/6/10А, +/-1,5% измеренного значения +/- 4ед.мл.р.
- Диапазоны измерения сопротивления: 600Ом/6/60/600кОм/6/60МОм, +/-1,0% измеренного значения +/- 2ед.мл.р.
- Функция МИН/МАКС позволяет запоминать минимальное и максимальное значение;
- Функция (REL) - вычисление относительного значения и процентного соотношения;
- Измерение температуры по шкале Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F);
- Функция измерения скважности.
- Многофункциональность;
- Прецизионная точность с минимальным показателем погрешности;
- Однострочный цифровой дисплей;
- Удобный поворотный переключатель измерительных функций;
- Малые габаритные размеры;

Характеристики KEW 1011

Параметры	Значения
Постоянное напряжение (DC V)	
Пределы	600 мВ / 6 / 60 / 600 В
Входной импеданс	10 МОм, 100 МОм только 600 мВ
Погрешность	± 0.5%±2dgt (600мВ / 6 / 60 / 600 В) ± 0.8%±3dgt (600 В)

Параметры	Значения
Переменное напряжение (AC V)	
Пределы	6 / 60 / 600 В
Входной импеданс	10 МОм
Погрешность	±1.0%±3dgt (6 / 60 / 600 В) ±1.5%±3dgt (600 В)
Постоянный ток (DC A)	
Пределы	600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА / 6 / 10 А
Погрешность	± 1.2% ± 3dgt (600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА) ± 2.0% ± 5dgt (6 / 10 А)
Переменный ток (AC A)	
Пределы	600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА / 6 / 10 А
Погрешность	± 1.5% ± 4dgt (600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА) ± 2.2% ± 5dgt (6 / 10 А)
Сопротивление	
Пределы	600 Ом / 6 / 60 / 600 кОм / 6 / 60 МОм
Погрешность	± 1.0% ± 2dgt (600 Ом / 6 / 60 / 600 кОм / 6 / 60 МОм) ± 2.0% ± 3dgt (60 МОм)
Прозвонка	
Пределы	0~600 Ом (звуковой сигнал ниже 100 Ом)
Проверка диода	
Значения	2.8 В ;приблизительно. 0.4 мА
Ёмкость	
Пределы	40 / 400 пФ / 4 / 40 / 400 / 4000 мФ
Частота	
Пределы	10 / 100 / 1000 Гц / 10 / 100 / 1000 кГц / 10 МГц
Измерение температуры	
Пределы	-50 ~ 300° C (-58 ~ 572° F)
Общие данные	
Предельное напряжение	АС 3700 В / 1мин.
Стандарт безопасности	IEC 61010-1 CAT.III 300 В IEC 61010-1 CAT.II 600 В IEC 61010-031 IEC 61326
Источник питания	R6P (1.5 В) x 2
Размеры	161 x 82 x 50 мм
Вес	280 гр.

Комплектация KEW 1011

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр KEW 1011	1
2.	Руководство по эксплуатации	1