



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Частота, тах _____

Напряжение пос тах

Напряжение пер тах

Ток постоянный тах

Ток переменный тах

Исполнение _____

Отображение информации

Частота, тах _____

Сопротивление тах

Емкость (мкФ), тах

Измерение температуры

Тестирование ди

Прозвонка цепи

Испытание р-п перехода

Сквозность / Ко импульсов

Удержание показаний

Функция тах/min

Память _____

Связь с ПК _____

Графическая шкала

Измерение True-RMS

Подсветка _____

Взрывозащита

Поиск статического электричества

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 205:

- Разрядность шкалы: 2000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 200мВ/20/200 В: $\pm 0.5\%$, 600 В: $\pm 1.0\%$;
- Переменное напряжение: 2/200 В: $\pm 0.8\%$, 600 В: $\pm 1.2\%$;
- Постоянный ток: 20/200 мА: $\pm 1.2\%$, 10 А: $\pm 2.0\%$;
- Переменный ток: 200 мА: $\pm 1.5\%$, 10А: $\pm 3.0\%$;
- Сопротивление: 200 Ом/20к/200 кОм: $\pm 0.8\%$, 20 МОм: $\pm 1.0\%$;
- Емкость конденсаторов: 20н/200н/2 мкФ: $\pm 3.5\%$, 20мк/200мк/2000 мкФ: $\pm 5.0\%$;

- Частота: 10Гц/100Гц/1к/10к/100к/2 МГц: ±1.0%;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер;
- Индикатор разряженной батареи;
- Категория безопасности: CAT III 600 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 205:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	±(0,5% + 3)
	600 В	±(1,0% + 10)
Переменное напряжение	2 В/20 В	±(0,8% + 5)
	600 В	±(1,2% + 10)
Постоянный ток	20 мА/200 мА	±(1,2% + 8)
	10 А	±(2,0% + 5)
Переменный ток	200 мА	±(1,5% +15)
	10 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/200 кОм	±(0,8% + 3)
	20 МОм	±(1,0% + 25)
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ	±(3,5% + 20)
	20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ	±(5,0% + 10)
Частота	10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/2 МГц	±(1,0% + 10)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов	
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть	
Питание	2 батареи AAA 1.5 В	
Категория безопасности	CAT III 600 В	
Габаритные размеры	150x73,5x35 мм	
Масса	156 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 205

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 205

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 205	1
2	Комплект щупов	1
3	Батарея	1
4	Руководство по эксплуатации	1