



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 86C:

Victor 86C представляет собой высокоэффективный, высокоточный цифровой мультиметр с удобным, большим, легко читаемым жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем ($3\frac{3}{4}$ разряда, высота знака 30 мм). Позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость конденсаторов, частоту, коэффициент заполнения периода и температуру, проверять диоды и производить "прозвонку" цепи.

Мультиметр **Victor 86C** имеет псевдоаналоговую графическую шкалу, индикацию единицы измеряемой величины, возможность фиксации текущего показания, режим относительного измерения (REL), интерфейс USB, автоматический или ручной выбор диапазона измерения, функцию автовыключения питания и звуковую сигнализацию. Прибор оснащен микропроцессором, непосредственно управляющим ЖК-дисплеем и аналого-цифровым преобразователем, использующим метод двойного интегрирования, что обеспечивает высокое разрешение и точность отображаемого результата измерения. Обладая превосходными качествами, этот мультиметр идеально подходит для использования на производстве, в лабораториях, а также при ремонте или обслуживании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 86C:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	400 мВ/4 В/40 В/400 В	±(0,5% + 4)
	1000 В	±(1,0% + 6)
Переменное напряжение	400 мВ	±(1,6% + 8)
	4 В/40 В/400 В	±(0,8% + 10)
	750 В	±(1,0% + 10)
Постоянный ток	400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА	±(1,0% + 10)
	4 А/10 А	±(1,2% + 10)
Переменный ток	400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА	±(1,5% + 10)
	4 А/10 А	±(2,0% + 15)
Сопротивление	400 Ом	±(0,8% + 5)
	4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм	±(0,8% + 4)
	40 МОм	±(1,2% + 10)
Ёмкость	40 нФ	±(5,0% + 30)
	400 нФ/4 мкФ/40 мкФ	±(3,5% + 8)
	200 мкФ	±(5,0% + 10)
Частота	100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/30 МГц	±(0,5% + 4)
Температура	-20°C~400°C/-4°F~752°F	±(1,0% + 5)
	400°C~1000°C/752°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее 50 Ом включается звуковой сигнал	
hFE	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
Козффициент заполнения	0.1~99.9%	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	4000 отсчетов	
Питание	батарея типа ААА	
Габаритные размеры	192 x 95 x 48 мм	
Масса	около 390 г (с элементами питания)	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 86C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 86C

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 86C	1
2	Комплект щупов	1
3	Датчик температуры	1
4	Кабель USB	1
5	CD-диск с программным обеспечением	1
6	Руководство по эксплуатации	1