



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
ле

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА АНАЛОГОВОГО VICTOR VC3021:

Мультиметр **Victor VC3021** - портативный аналоговый мультиметр, разработанный для применения в слаботочных электрических цепях. Лицевая панель мультиметра защищена крышкой, которую при необходимости можно использовать как подставку.

Технология, примененная в мультиметре **Victor VC3021**, позволяет измерять большое сопротивление при низком тестирующем напряжении (макс. до 200 МОм). Стрелочная измерительная головка обладает противоударными свойствами, имеет растянутую шкалу и высокую чувствительность.

В мультиметре **Victor VC3021** применена схема защиты от перегрузки, выдерживающая напряжение максимум 230 В.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АНАЛОГОВОГО VICTOR VC3021:

- Постоянное напряжение: 0.1: $\pm 5.0\%$ от шкалы, 0.5/2.5/10/50V (20K Ω /V) 250/1000V (9K Ω /V): $\pm 3.0\%$ от шкалы;
- Переменное напряжение: 10/50/250/1000V (9K Ω /V): $\pm 4.0\%$ от шкалы;
- Постоянный ток: 50 μ /2.5m/25m/250m/10A: $\pm 3.0\%$ от шкалы;
- Сопротивление: 2K/20K/200K/2M Ω : $\pm 3\%$ от шкалы;
- Коэффициент усиления транзисторов по току;
- Токи утечки транзисторов: 150 μ /1.5m/15m/150mA;
- Проверка батарей 1.5V и 9V;
- Прозвонка соединений;
- Относительные измерения: -10dB ... 62dB (9K Ω /V).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА АНАЛОГОВОГО VICTOR VC3021:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	0,1 В	±5,0% от величины полного отклонения
	0,5 В/2,5 В/10 В/50 В/250 В/1000 В	±3,0% от величины полного отклонения
Переменное напряжение	10 В/50 В/250 В/1000 В	±4,0% от величины полного отклонения
Постоянный ток	50 мкА/3,5 мА/25 мА/0,25 А/10А	±3,0% от величины полного отклонения
Сопротивление	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм (x1/x10/x100/x1к)	±3,0% от измеренной величины
	200 МОм (x100к)	±5,0% от измеренной величины
Диодный тест	Считывается приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
hFE	Индизируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа)	
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Противоударные свойства	Измерительная стрелочная головка с растянутой шкалой имеет противоударное исполнение	
Защита от перегрузки	Схема прибора защищена плавким предохранителем. Прибор способен при любом диапазоне выдержать перегрузку переменное напряжение 230 В, в течение 10 секунд	
Плавкий предохранитель	0,5 А/250 В, Ø5,2 мм x 20 мм	
Точность прибора гарантируется при условиях	23±2°С, при относительной влажности 45-75%	
Условия эксплуатации	0-40°С, при максимальной относительной влажности 80%, без конденсации	
Питание	Встроенная батарея, два элемента x 1,5 В, 2R6 (IEC) или UM-3	
Предельное напряжение	Переменное, 3 кВ (1 мин.) между любым входным гнездом и землей	
Габаритные размеры	150 x 100 x 38 мм	
Масса	около 300 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor VC3021

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR VC3021

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor VC3021	1
2	Комплект щупов	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83