



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

5

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: АК ИП-1108-130-6



На  
То  
Мо  
На  
То  
Мо  
Вт  
Ко  
ка  
Ко  
ка  
Ре  
на  
Ди  
уп  
По  
ПК

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1108-130-6

- Количество каналов-1
- Функция «автоматический выбор диапазона» для дополнительного прироста рабочей области ВАХ
- Режим стабилизации тока (CC), напряжения (CV) и мощности (CP)
- Защита от перенапряжения, от переполосовки и от обратных токов нагрузки
- Малый уровень пульсаций и шумов на выходе
- Возможность формирования произвольного выходного сигнала (аппаратно-программная опция)
- Возможность последовательного и параллельного объединения для увеличения выходной мощности
- Графический ЖК-дисплей, светодиодная индикация режимов работы
- Аналоговый управляющий вход (подача сигнала произв. формы до 700 Гц), интерфейс RS-232
- Опционально: GPIB или USB
- ПО Arbnet для моделирования и редактирования формы выходного сигнала (опция)
- Выход обратной связи "sense"
- $U_{\text{вых}}: 0 - 130 \text{ В}$
- $I_{\text{вых}}: 0 - 6 \text{ А}$
- $P_{\text{вых}}: 20 - 400 \text{ Вт}$

## Характеристики АК ИП-1108-130-6

|                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 130 В                                                                                                                                                                           |
| Максимальный ток 1 канал        | 6 А                                                                                                                                                                             |
| Максимальная мощность           | 400 Вт                                                                                                                                                                          |
| Тип преобразования              | Импульсный                                                                                                                                                                      |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                              |
| ДУ (интерфейс)                  | RS-232, Аналоговый, Опция - GPIB, Опция - USB                                                                                                                                   |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                              |
| Особенности                     | Дискретность установки до 20 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность формирования произвольного выходного сигнала (опция). Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. |

## Комплектация АК ИП-1108-130-6

| №  | Наименование                               | Количество |
|----|--------------------------------------------|------------|
| 1. | Источник-усилитель напряжения и тока АК ИП | 1          |

