



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 515879



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1136М:

АКИП-1136М - программируемый линейный источник питания с функцией формирования сигнала произвольной формы, выпускается в десяти модификациях.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1136М:

- Линейные источники питания (10 моделей): $P_{\text{вых}}$ 4480 Вт;
- Диапазон $U_{\text{вых}}$ (10 номиналов): 16/ 18/ 20/ 24/ 32/ 40/ 48/ 64/ 80/ 100 В;
- Диапазон $I_{\text{вых}}$ (10 номиналов): 45 А ...280 А;
- Генерация напряжения и тока произвольной формы: 1000 точек (Arb);
- Высокая скорость нарастания и спада $U_{\text{вых}}$ (2 В/мкс);
- Возможность импорта реальных сигналов из устройств хранения цифровых данных или систем регистрации информации;
- Режимы стабилизации напряжения (CV) и тока (CC);
- Режим кратковременной токовой нагрузки 1000 ... 1600 Вт в зависимости от модели, эмуляция пульсаций (20 Гц ...70 кГц) и помех электропитания (опция 8810/107);
- 2 цифровых 5-ти разрядных индикатора тока и напряжения;
- Выход обратной связи "sense" для подключения удаленной нагрузки;
- Внутренняя память на 1000 ячеек , внешняя карта SRAM (до 2 МБ);
- Интерфейсы дистанционного управления: GPIB, аналоговый вход (программирование и мониторинг);
- Режим импульсного тока 3х1ном. – опция 8810/103;
- Внутренняя память (100 ячеек): профили настройки- запись/вызов;
- Удобное программное обеспечение с библиотекой готовых форм;
- Высокая стабильность, малый дрейф, низкие пульсации;
- Алюминиевый корпус, встраиваемый в стойку 19";
- Форм-фактор: управляемый модуль + 13 блоков расширения, источники поставляются в двух подкатных 19" шкафах.

Характеристики АКИП-1136М

Параметр	АКИП-1136М-16-280	АКИП-1136М-18-250	АКИП-1136М-20-225	АКИП-1136М-24-190	АКИП-1136М-32-140	АКИП-1136М-40-115	АКИП-1136М-48-95	АКИП-1136М-64-70	АКИП-1136М-80-56	АКИП-1136М-100-45
Диапазон выходных напряжений и токов										
Выходное напряжение, В	16	18	20	24	32	40	48	64	80	100
Выходной ток, А	280	250	225	190	140	115	95	70	56	45
Установка выходных параметров										
Дискретность установки	1 мВ, 1 мА	1 мВ, 1 мА	2 мВ, 2 мА	2 мВ, 2 мА	2 мВ, 5 мА	5 мВ, 10 мА	5 мВ, 10 мА	5 мВ, 20 мА	5 мВ, 20 мА	10 мВ, 20 мА
Погрешность установки U	0,025% +10 мВ						0,025% +20 мВ			
Погрешность установки I	0,1% +10 мА	0,1% +10 мА	0,1% +20 мА	0,1% +40 мА	0,1% +80 мА	0,1% +100 мА	0,1% +100 мА	0,1% +120 мА	0,1% +130 мА	0,1% +160 мА
Погрешность изменения U	0,1% + 10 мВ						0,1% + 20 мВ			

Погрешность изменения I	0,1% +10 мА	0,1% +10 мА	0,1% +20 мА	0,1% +40 мА	0,1% +80 мА	0,1% +100 мА	0,1% +100 мА	0,1% +120 мА	0,1% +130 мА	0,1% +160 мА
Стабилизация напряжения (CV)										
Нестабильность при изменении I нагрузки от 0 до 100 %	2 x 10 ⁻⁵ + 2 мВ									
Нестабильность при изменении температуры	10 ⁻⁴ / К									
Нестабильность при изменении U питания ±10 %	5*10 ⁻⁵									
Уровень пульсаций (U _{снз}), до 1 МГц	2 мВ	2 мВ	1 мВ	1 мВ	1 мВ	2 мВ	2 мВ	1 мВ	1 мВ	1 мВ
Дрейф за 8 часов	10 ⁻⁴									
t уст. при изменении нагрузки от 20 до 100 % и компенсации в пределах 0,2 % U _{ном.}	< 600 мкс	< 600 мкс	< 300 мкс	< 300 мкс	< 300 мкс	< 200 мкс	< 200 мкс	< 200 мкс	< 200 мкс	< 200 мкс
Время отклика U выхода на изменения в опорных точках, при C _{вых} отклонения (без нагрузки/номинальной нагрузки): 0 - U _{ном} , tr (10 ... 90 %); U _{ном} ~ 0 В, tf (90 ... 10 %)	< 10 мкс; < 10 мкс	< 11 мкс; < 11 мкс	< 12 мкс; < 12 мкс	< 15 мкс; < 15 мкс	< 20 мкс; < 20 мкс	< 25 мкс; < 10 мкс	< 30 мкс; < 30 мкс	< 40 мкс; < 40 мкс	< 50 мкс; < 50 мкс	< 60 мкс; < 60 мкс
Стабилизация тока (CC)										
Нестабильность при изменении U на нагрузке от 0 до 100 %	2 x 10 ⁻⁴									
Нестабильность при изменении U питания ±10 %	10 ⁻⁴									
Нестабильность при изменении температуры	2 x 10 ⁻⁴ / К									
Уровень пульсаций (I _{снз}), до 1 МГц	0,5 мА	1 мА	1 мА	1 мА	1 мА	0,5 мА	1 мА	1 мА	1 мА	1 мА
Дрейф за 8 часов	5 x 10 ⁻⁴									
Время отклика I _{вых} , на изменения в опорных точках, при C _{вых} отклонения (без нагрузки / номинальной нагрузки): 0 – U _{ном} , tr (10 ... 90 %); U _{ном} ~ 0 В, tf (90 ... 10 %)	< 0,2 мс; < 0,2 мс									
Дистанционное управление										
Интерфейс	GPIB, USB (опция)									
Интерфейс аналогового дистанционного управления	0...10 В (программирование / мониторинг)									
Формирование сигнала произвольной формы										
Количество точек	От 2 до 1000									
Данные точки	Напряжение, ток и размер (время) шага									
Время шага	От 200 мкс до 100 с (для каждой точки интерполяции)									
Режим последовательности	Бесконечный или от 1 до 255 циклов повторения									
Режим запуска	Ручной, внешний по импульсу ТТЛ-уровня и удаленно командами управления									
Память	1000 точек (внутренняя), карта SRAM (совместима с JEIDA 4.0) до 2 мБ									
Общие характеристики										
Напряжение питания	3 фазы, 400 В ±10 %, 48~65 Гц									
Потребляемая мощность	10500 ВА									
Разрешение дисплея	Два 5-разрядных цифровых индикатора напряжения и тока									
Рабочие условия	0...40 °С									
Условия хранения	-20...70 °С									
Габаритные размеры	434 ×134,5 × 437 мм (1 блок мощностью 320 Вт)									
Масса	≤ 18 кг для 1-го блока мощностью 320 Вт									

Комплектация АКИП-1136М

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АКИП-1136М в соответствующей модификации	1
2.	Подкатная стойка 19"	2
3.	Соединительная шина 120 мм2	2

4.	15-контактный кабель управления	13
5.	Карта памяти 512 кБ	1
6.	Кабель питания	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83