ник питания

Артикул: 43103100

На

То

Мо

На

То

Мо
Вт

Ко
ка

Ко
ка

За
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ATH-1031:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией **ATH-1031**, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Источник постоянного напряжения ATH-1031: 0,1 ... 30 В и тока 0,01 ... 5 А, дополнительные функции: цифровая индикация, возможность последовательного подключения нескольких источников, не импульсный, питание 220 В, габариты 124x160x326 мм, масса 5 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ATH-1031:

- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Точность установки 0,01 А и 0,1 В;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможность заземления выходных гнезд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ATH-1031:

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0,1 ... 30 В / 0,01 ... 5 А
Погрешность установки	± 0,02% + 2 мВ / ± 0,05% + 0,25 мА
Флуктуация (СКЗ/пик-пик)	0,2 мВ:4 мВ / 2 мА(СКЗ):10 мА(п-п)
Шаг регулировки выходного напряжения	0,1 В, тока 0,01 А
Питание	220 В
Масса	5 кг
Габариты	124x160x326 мм

Комплектация Aktakom ATH-1031

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ATH-1031

№	Наименование	Количество
1	Источник постоянного тока 0,01 А-5 А и напряжения 0,1 В-30 В ATH-1031	1
2	Шнур питания	1
3	Щуп	2
4	Предохранитель	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83