



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК ПИТАНИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43111100



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
За
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1111:

Импульсные источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. В отличие от аналоговых (линейных) источников питания, импульсные источники питания имеют меньшие массо-габаритные параметры при той же выходной мощности, что и у линейных источников.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1111:

- Два 4-х разрядных LED цифровых дисплея
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Установка ограничения по току

Характеристики Aktakom АТН-1111

Основные характеристики	
Два 4-х разрядных LED цифровых дисплея	
Защита от перегрузки и короткого замыкания	
Установка ограничения по току	
Технические характеристики	
Количество каналов	1
Выходные параметры	0... 100 В / 0... 3 А
Погрешность установки выходного напряжения	$\pm(0,2\%U_{уст}+2 \text{ emf})$
Погрешность установки выходного тока	$\pm(0,2\%I_{уст}+5 \text{ emf})$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения	по напряжению - 0,01% $U_{уст}$ по току - 0,2% $I_{уст}$
Нестабильность выходных параметров при изменении напряжения на нагрузке	по напряжению - 0,01% $U_{уст}$ по току - 0,2% $I_{уст}$
Пульсации+шум по напряжению, СКЗ (типичное)	3мВ
Пульсации+шум по току, СКЗ (типичное)	20мА
Питание	110~127В/60Гц, 220~240В/50Гц
Масса	2,2 кг
Габариты	230х90х260 мм

Комплектация Aktakom АТН-1111

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

