



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 850691



Тип
пр
На
То
Мо
На
В
Ко
ка
Ко
ка
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Б5-78/1

Источник питания Б5-78/1 предназначен для использования при разработке, производстве и настройке радиоэлектронной аппаратуры.

Изделие Б5-78/1 так же может быть использовано для питания бытовой радиоаппаратуры, демонстрационных приборов, проведения опытов по химии, физике, электротехнике, в лабораторных исследованиях, зарядки аккумуляторов.

Источник питания Б5-78/1 имеет: трёхразрядные цифровые индикаторы, грубую и точную установку тока и напряжения, индикацию режима ограничения выходного тока или напряжения.

Характеристики Б5-78/1

Параметр	Значение
U _{макс} , В	30
I _{макс} , А	2
Нестабильность выходного напряжения при изменении температуры, мВ	90
Нестабильность выходного тока при изменении температуры, мА	20
Нестабильность выходного напряжения от времени (дрейф), мВ	180
Нестабильность выходного тока от времени (дрейф), мА	40
Погрешность индикации выходного напряжения, В	±0,3
Погрешность индикации выходного тока, А	±(0,04 - 0,06)
Погрешность индикации выходного напряжения в рабочих условиях, В	0,45
Погрешность индикации выходного тока в рабочих условиях, А	0,06 - 0,075 А
Нестабильность выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети, %	0,02
Нестабильность выходного тока от изменения напряжения питающей сети, %	0,05
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, %	0,03
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке, %	0,2
Пульсации выходного напряжения, мВ	0,5
Пульсации выходного тока, %	0,1
Максимальное отклонение выходного напряжения (выброс), В	1
Время установления выходного напряжения, мкс	100
Отклонение выходного напряжения при включении, выключении, В	1
Электрическое сопротивление изоляции цепей, МОм	7
Общие характеристики	
Питание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, В · А	160
Габаритные размеры (HxWxD)	115x185x360 мм
Масса, кг:	3,7

Комплектация Б5-78/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока Б5-78/1	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83