



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 579784



Тип
пр
По
на
По
то
На
То
Мо
Фи
ка
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Б5-89:

Программируемый источник питания линейного типа Б5-89 предназначен для использования при разработке, производстве и настройке радиоэлектронной аппаратуры. Прибор может работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока, который устанавливается автоматически в зависимости от нагрузки источника.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Б5-89:

- Диапазоны установки: 30 В, 10 А;
- Погрешность установки U: $\pm 0,45$ В;
- Погрешность установки I: $\pm 0,45$ А;
- Нестабильность U: $\pm 0,5$ В;
- Нестабильность I: $\pm 0,3$ В;
- Пульсации напряжения 1,0 мВ;
- Пульсации тока ± 1 %;
- Два 3-разрядных индикатора (напряжение, ток).

Характеристики Б5-89

Параметр	Б5-89	Б5-89/1
Технические характеристики		
Диапазон установки выходного напряжения	0 - 30 В	0 - 100 В
Диапазон установки выходного тока	0 - 10 А	0 - 3 А
Абсолютная погрешность установки выходного напряжения	± 0.2 В	± 0.3 В
Абсолютная погрешность установки выходного тока	± 0.2 А	± 0.1 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети	$\pm 0,05\%$	$\pm 0,05\%$
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке в зависимости от силы токов нагрузки	$\pm 5\% \dots \pm 0.5\%$	$\pm 5\% \dots \pm 0.5\%$
Пульсации выходного напряжения	не более 1 мВ	не более 1 мВ
Пульсации выходного тока	не более 1%	не более 1%
Нестабильность выходного напряжения от времени	± 0.5 В	± 1 В
Нестабильность выходного тока от времени	± 0.3 А	± 0.2 А
Параметр	Значение	

Общие характеристики	
Питание	220 В, 50 Гц
Габаритные размеры	384х301х169 мм
Масса	13 кг

Комплектация Б5-89

№	Наименование	Количество
1	Источник питания Б5-89	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83