



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**НИК (Питания)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 43130601



Ко  
нат

Ре  
на

За  
КЗ

Ди  
уп

По  
ПК

Пу  
на

Пи

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1306:

Источники питания APS-1306 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата. Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-1306:

- Одновременное отображение тока и напряжения;
- Защита от перегрева по току и напряжению;
- Защита от перегрузки по току (функция OCP);
- Режим стабилизации тока и напряжения (CC и CV);
- Блокировка поворотных регуляторов.

## Характеристики Актаком APS-1306

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED дисплея
Количество каналов	1 канал
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...5 А
Погрешность воспроизведения выходного напряжения	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мВ})$
Погрешность воспроизведения выходного тока	$\pm(0,5\% + 2 \text{ мА})$
Пulsация + шум по напряжению	2 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	116x180x265 мм
Вес	5,3 кг

## Комплектация Актаком APS-1306

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-1306	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Кабель USB	1
4.	Техническая документация	1

