



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (Питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43423501



На
То
Мо
На
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Ко
ка
Фи
ка
Ча
В
Ча
А
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4235:

- 2 цифровых 4-х разрядных LED дисплея;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Индикаторы режимов стабилизации тока CC и напряжения CV;
- Трекинг-режим;
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 минут.

Характеристики Aktakom APS-4235

Параметр	Значения
Количество каналов	4
Выходное напряжение основные каналы	0 ... 30 В x 2 (независимые каналы)
Выходной ток	0...20 А x 2 (независимые каналы)
Два ограниченно регулируемых канала	3...6,5 В / 3 А и 8...15 В / 1 А
Соединение основных каналов	режим параллельного (30 В/10 А) и последовательного (60 В/5 А)
Максимальная мощность на основных каналах	300 Вт (150 Вт на канал)
Разрешение установки на основных каналах	0,1 В / 0,01 А
Погрешность установки напряжения основных каналов	$\pm(0,5\% \times U_{уст} + 3 \text{ е.м.р.})$
Погрешность установки тока основных каналов	$\pm(1\% \times I_{уст} + 3 \text{ е.м.р.})$
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,9 максимальное значения для основных каналов	$\pm(0,02 \times U_{уст} + 2 \text{ мВ})$
Нестабильность выходного тока при максимальном напряжении на нагрузке от 0 до 0,9 максимальное значения для основных каналов	$\pm(0,05 \times I_{уст} + 5 \text{ мА})$
Нестабильность выходных параметров при изменениях напряжения в сети питания на 10 % от номинального значения для основных каналов	по напряжению: $\pm(0,02 \times U_{уст} + 2 \text{ мВ})$ по току: $\pm(0,05 \times I_{уст} + 5 \text{ мА})$

Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения для основных каналов	10 мВскз
Для ограниченно-регулируемых каналов погрешности установки тока и напряжения и пульсации	не нормируется
Питание	(220 ± 20) В / (50 ± 2) Гц
Габаритные размеры	300х250х135 мм
Масса	10 кг

Комплектация Aktakom APS-4235

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-4235	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83