



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (ПИТАНИЯ)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43433101



На
То
На
То

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-4331:

- Четыре 3-х разрядных LED дисплей;
- Защита от перегрузки по переменному току;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Обеспечивается монтаж в стойку (19" 3U) или настольное исполнение;
- Выходные разъемы на передней изадней панели;
- Вентилятор с интеллектуальным управлением.

Характеристики Aktakom APS-4331

Параметр		Значения
Параметры канала DC		
Постоянное напряжение	0...30 В	
Постоянный ток		0...30 А
Разрешение	по напряжению	0,1 В
Разрешение	по току	0,1 А
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в режиме стабилизации напряжения		$\pm(0,3\%U_{уст}+5 \text{ мВ})$
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения в режиме стабилизации тока		$\pm(0,2\%I_{уст}+5 \text{ мА})$
Нестабильность выходного напряжения при изменениях напряжения в сети питания на 10% от номинального значения		$\pm(0,06\%U_{уст}+3 \text{ мВ})$
Нестабильность выходного тока при изменениях напряжения в сети питания на 10% от номинального значения		$\pm(0,2\%I_{уст}+3 \text{ мА})$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения		$\pm(1\%U_{уст}+0,2 \text{ В})$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока		$\pm(1\%I_{уст}+0,2 \text{ А})$
Пulsации	по напряжению	<50 мВс _{кз}
	по току	<50 мАс _{кз}
Параметры канала AC		
Переменное напряжение	канал 1	0...30 В
	канал 2	0...250 В
Переменный ток	канал 1	0...30 А
	канал 2	4 А
Разрешение	по напряжению	0,1 В (канал 1), 1 В (канал 2)
	по току	0,1 А
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного напряжения		$\pm(1\%U_{уст}+2 \text{ е.м.р.})$
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности установки выходного тока		$\pm(1\%I_{уст}+2 \text{ е.м.р.})$
Питания	сеть переменного тока напряжением 230 В \pm 10 % частотой (50 \pm 2) Гц/(60 \pm 2) Гц	
Габаритные размеры	под стандартную 19" 3U стойку, 420x480x135 мм	
Масса	22 кг	

Комплектация Aktakom APS-4331

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-4331	1
2.	Кабель питания	1

3.	Предохранитель	2
4.	Руководство по эксплуатации	1
5.	Упаковочная тара	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83