РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АРРА 36Т



Ди зах Пе По Ча TOI Toı по Toı Ha Ва

> Ан шк

ОПИСАНИЕ КЛЕЩЕЙ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА АРРА 36Т:

- Преобразователь постоянного и переменного тока (DC/ AC);
- Рабочий диапазон: 0,1 A ...100A/... 600A (ручной выбор);
- Диапазон частот: 40 Гц 400 Гц (переменный ток);
- Погрешность (базовая): ±2,0 %, датчик Холла;
- Коэффициент преобразования: 10мВ/1А (< 60 A), 1мВ/1А (≤ 600 A);
- Кнопка установки нуля показаний (DC ZeroA);
- Бесконтактное детектирование напряжения (VoltSeek™);
- Ударопрочное исполнение (до 1,4 м);
- Максимальный диаметр обхвата 36 мм;
- Питание 9В (Крона), автовыключение;
- Индикация включения и разряда батареи;
- Витой кабель подключения 55 см (максимальное удаление до 3,8 м);
- Безопасная конструкция.

Характеристики АРРА 36Т

Измеряет	DCA, ACA
Ток переменный А	600
Ток постоянный А	600
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	36
Особенности	Преобразователь тока. Кнопка установки нуля показаний. Бесконтактное детектирование напряжения (VoltSeek). Соединительный провод 55 см с коннекторами 4мм «банан»/ папа (несъемный, витой, макс. удаление до 3,8м)

Комплектация АРРА 36Т

Nº	Наименование	Количество
1.	Клещи-преобразователь тока АРРА 36Т	1
2.	Витой кабель	1
3.	Транспортная сумка	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83