Артикул: APPA A7A

**Ди**
**за**

**Пе**
**U**

**По**
**U**

**Пе**
**I**

**То**
**пе**

**На**

**Из**
**со**

## НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A7A:

Клещи электроизмерительные APPA A7A: Открытый вход; Переменный ток 0,3 … 200 А (50/60Гц); Постоянное напряжение 1,5 В - 1000 В; Переменное напряжение 1 В - 750 В (50Гц-500Гц); Сопротивление 0,1 Ом - 2000 Ом (разрешение 0,1 Ом); Прозвон цепи (до 200 Ом); Удержание показаний; Дисплей 4 1/2 разряда (10000); Максимальный диаметр провода 12 мм; Питание 9В; Автовыключение питания; Ударопрочное исполнение; Чехол.

- Технология автоматического выбора режимов и пределов измерений, дала возможность разработчикам создать уникальный прибор, для управления которым достаточно одной единственной кнопки;
- Все модели этой серии оснащены фиксаторами для измерительных щупов, которые могут быть использованы, как для их компактного хранения, так и для удобства при проведении измерений;
- Благодаря встроенному фотосенсору подсветка дисплея включится автоматически, если уровень освещения в зоне измерения окажется недостаточным для свободного считывания информации с дисплея;
- Технология “открытого” захвата, в корне меняет традиционную процедуру проведения измерений с помощью токовых клещей, делая её более простой и удобной. Особенно в условиях ограниченного пространства;
- Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ APPA A7A:

- Автовыбор режимов и диапазонов измерений - управление одной кнопкой;
- Удержание показаний в ручном режиме (HOLD);
- Автовыключение питания;
- Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,5 м).

## Характеристики APPA A7A

| | |
|---|---|
| Измеряет | ACA DCV ACV Сопротивление |
| Ток переменный А | 200 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 750 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 2 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 16 |
| Прозвон цепи | да |

## Комплектация APPA A7A

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Клещи токоизмерительные APPA A7A | 1 |
| 2. | Измерительные провода | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Источник питания (установлен) | 1 |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**