



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
I

По
I

То
по

То
пе

На

Из
те

Из
RM

Гит

По

Описание Fluke i1010 Kit

Два диапазона измерения тока - 600 А/1000 А. Максимальный ток 1000 А. Базовая точность 2%. Идеальны для расширения диапазона измерения тока мультиметрами Fluke. В комплекте удобная сумка для переноски.

Характеристики Fluke i1010 Kit

Параметр	Значения
Принцип измерений	Датчик Холла
Номинальный диапазон тока	600 А, AC 1000 А, DC
Диапазон постоянного тока	1 А - 600 А, AC 1 А - 1000 А, DC
Максимальный ток	1000 А
Максимальный измеряемый ток	0,5 А
Основная погрешность	2% + 0,5А
Частотная характеристика	постоянный ток - 10 кГц
Установка нуля	да
Максимальное рабочее напряжение	600 В
Максимальный диаметр проводника	30 мм2 x 25 мм
Уровень выходного сигнала	1 мВ/А
Батарея, срок службы	9 В, 60 ч
Длина выходного кабеля, м	1,6
Однополюсный щупсель в защитном корпусе	да
Стандарты безопасности	CAT III, 600 В

Комплектация Fluke i1010 Kit

№	Наименование	Количество
1.	Клещи i1010	1
2.	Мягкий футляр	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

