



ТД «ЗСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
за

Пе
л

На

Из
со

Из
те

Из
РН

Гит

По

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА KEW 2432:

Не подвержен воздействию внешних магнитных полей; при измерении переменного тока и расстоянии между проводами 15 мм для диапазона 100А погрешность составляет 2 мА; переключатель выбора частоты для устранения гармоника; три диапазона измерения переменного тока: 4 мА /40 мА/ 100 А; функция запоминания данных; удержания пикового значения; режим «Sleep» для экономии батареи

Характеристики KEW 2432

Параметр	Значения
Переменный ток (50/60Гц):	4/40 мА/100 А ±1% +5 (4/40 мА) ±1% +5 (0-80 А) ±5% (80.1-100 А)
Переменный ток (расширенные частоты):	4/40 мА/100 А ±2,5%+10(20-1 кГц) ±1% +5 (50/60 Гц) (4/40 мА) ±2,5% +10(40-1 кГц) ±1% +5 (50/60 Гц) (0-80 А) ±10% (40-1 кГц) ±5%(50/60 Гц)(80,1-100 А)
Частотный диапазон:	20 Гц –1 кГц (40Гц – 1 кГц) (100 А)
Максимальный раскрыв клещей:	40 мм
Источник питания:	2xR03 или эквивалент (DC1.5 В)
Габаритные размеры:	185x81x32 мм
Масса:	0,29 кг

Комплектация KEW 2432

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЗСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83