Диаметр захвата

Переменный ток I

Назначение

Ваттметр

Аналоговая шкала

Измерение сопротивления

Измерение температуры

Измерение True RMS

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MULTI ZCT-110:

- Для измерения токов утечки 0,01 мА…20 А (10 Гц…1 кГц);
- Коэффициент преобразования 1600:1;
- Внутренний диаметр 30 мм.

Характеристики Multi ZCT-110

Параметр	Значение
Измерения токов утечки	0,01 мА...20 А (10 Гц...1 кГц)
Коэффициент преобразования	1600:1
Погрешность	±2%
Внутренний диаметр	30 мм
Длина экранированного кабеля	20 см
Габариты	59 x 158 x 23 мм
Вес	105 г

Комплектация Multi ZCT-110

№	Наименование	Количество
1.	Преобразователь переменного тока MULTI ZCT-110	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование