



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
DT-1301
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480236



Ди
Те
хр:
Вл
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛЮКСМЕТРА DT-1301

Люксметр DT-1301 прост в эксплуатации, обеспечивает точное отображение уровня освещения в единицах Fc или LUX в большом диапазоне. Для измерения уровня освещения переключите единицы измерения и установите диапазон измерения, после этого расположите фотодетектор в потоке света и на LCD дисплее появятся значения. После измерения необходимо спрятать фотодетектор от источника света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮКСМЕТРА DT-1301

Параметр	Значение
Дисплей	LCD дисплей с индикацией LUX, fc, LOBAT, MAX, HOLD
Полярность	автоматически, (-) индикатор отрицательной полярности
Превышение диапазона	"1" индикация на дисплее
Индикация низкого заряда батареи	"BAT" отображается на дисплее при падении напряжения питания ниже необходимого для работы прибора уровня
Частота выборки	1,5/сек. ном
Температура хранения	от -10 °C до 60 °C при относительной влажности < 80 %
Автоматическое отключение питания	прибор автоматически отключится через 15 минут бездействия
Диапазоны измерения уровня освещения	200, 2000, 20000, 50000 Lux/fc (1 Fc = 10,76 Lux)
Точность	+ 5 % + 10 (< 10000 Lux/fc) + 10 % + 10 (> 10000 Lux/fc), (20 000 lux значение x10, 50 000 lux значение x100)
Превышение диапазона	"1" – отображается на дисплее
Температурные характеристики	± 0,1 %/°C
Фотодетектор	один силиконовый фотодиод с фильтром
Габариты	188 x 64 x 24,5 мм
Масса	160 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-1301

№	Наименование	Количество
1	Люксметр DT-1301	1
2	Фотодетектор	1
3	Батарея 12 В	1
4	Кейс для переноски	1