тиметр цифровой

Артикул: 46121901

Частота, max	
Напряжение постоянно max	
Напряжение переменнс max	
Ток постоянный (А), max	
Ток переменный (А), max	
Исполнение	
Отображение информации	
Частота, max	
Сопротивление (МОм), max	
Емкость (мкФ), max	
Измерение температуры	
Тестирование диодов	
Прозвонка цепи	
Испытание p-n перехода	
Скважность / Коэффиц импульсов	
Удержание показаний	
Функция max/min	
Память	
Связь с ПК	
Графическая шкала	
Измерение True-RMS	
Подсветка	
Взрывозащищенность	
Поиск статического электричества	

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА АММ-1219:

- Цифровой мультиметр с функцией регистратора и Bluetooth интерфейсом. TrueRMS (1 кГц). ЖКИ 4 1/2 разряда (20000 отсчётов) с подсветкой.
- Постоянное напряжение до 1000 В (±0,05%); переменное напряжение до 750 В (±0,5%); постоянный ток до 20 А (±0,5%);

- переменный ток до 20 А (±0,8%);
- сопротивление до 60 МОм (±0,3%);
- ёмкость до 20 мФ (±3,0%); частота до 20 МГц (±0,1%);
- коэффициент заполнения, температура -50...400 °С (±2,5%); тест диодов; прозвонка.
- Бесконтактный датчик напряжения.
- Функция регистратора (10000 значений).
- Построение трендов.
- Относительные измерения.
- Удержание показаний.
- Озвучивание результата.
- Авто и ручной выбор диапазона,
- Автоотключение.
- Защита от перегрузок 600 В, CAT IV / 1000 В, CATIII.
- Bluetooth модуль BLE 4.0.
- Питание 9 В (Крона).
- Размеры 196x88,5x56 мм.
- Масса 320 г.

Характеристики Aktakom AMM-1219

Диапазоны	Наилучшее разрешение	Погрешность
Постоянное напряжение		
20.000 мВ	0,001 мВ	±(0,05%+10 е.м.р.)
200.00 мВ	0,01 мВ	
2.0000 В	0,1 мВ	±(0,1%+2 е.м.р.)
20.000 В	0,001 В	
200.00 В	0,01 В	
1000.0 В	0,1 В	±(0,15%+5 е.м.р.)
Переменное напряжение (40…1000 Гц)		
20.000 мВ	0,001 мВ	±(0,5%+10 е.м.р.)
200.00 мВ	0,01 мВ	
2.0000 В	0,1 мВ	
20.000 В	0,001 В	
200.00 В	0,01 В	
750.0 В	0,1 В	±(0,8%+10 е.м.р.)
Постоянный ток		
200.00 мкА	0,01 мкА	±(0,5%+10 е.м.р.)
2.0000 мА	0,1 мкА	
20.000 мА	0,001 мА	
200.00 мА	0,01 мА	
20.000 А [1]	0,001 А	±(2,0%+10 е.м.р.)
Переменный ток (40…1000 Гц)		
200.00 мкА	0,01 мкА	±(0,8%+10 е.м.р.)
2.0000 мА	0,1 мкА	
20.000 мА	0,001 мА	
200.00 мА	0,01 мА	
20.000 А [1]	0,001 А	±(2,5%+10 е.м.р.)
Сопротивление		
200.00 Ом	0,01 Ом	±(0,5%+10 е.м.р.)
2.0000 кОм	0,0001 кОм	±(0,3%+3 е.м.р.)
20.000 кОм	0,001 кОм	±(0,3%+1 е.м.р.)
200.00 кОм	0,01 кОм	
2.0000 МОм	0,0001 МОм	
20.000 МОм	0,001 МОм	±(0,5%+1 е.м.р.)
200.00 МОм	0,01 МОм	±(5,0%+10 е.м.р.)
Емкость		
2.0000 нФ	0,0001 нФ	±(3,0%+10 е.м.р.)
20.000 нФ	0,001 нФ	
200.00 нФ	0,01 нФ	
2.0000 мкФ	0,0001 мкФ	
20.000 мкФ	0,001 мкФ	
200.00 мкФ	0,01 мкФ	
2.0000 мФ	0,0001 мФ	
20.000 мФ [2]	0,001 мФ	

Диапазоны	Наилучшее разрешение	Погрешность
Частота [3]		
200.00 Гц	0,01 Гц	±(0,1%+4 е.м.р.)
2.0000 кГц	0,0001 кГц	
20.000 кГц	0,001 кГц	
200.00 кГц	0,01 кГц	
2.0000 МГц	0,0001 МГц	
20.000 МГц	0,001 МГц	
Коэффициент заполнения		
0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц)	0,1 %	±(1,2%+3 е.м.р.)
0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц)		±(2,5%+3 е.м.р.)
Температура (К-тип)		
-50 °C…400 °C	0,1 °C	±(1,0%+3 °C)
-58 °F…752 °F	0,11 °F	±(1,2%+6 °C)
Параметр	Значение	
Общие характеристики		
Отображение информации	Большой ЖК дисплей с подсветкой: 4 1/2 разряда, 20000 отсчетов	
TrueRMS измерения	Есть (40 Гц...1 кГц)	
Скорость измерения	3 раза/сек	
Базовая погрешность	0,05%	
Входной импеданс	≥10 МОм	
Выбор диапазонов	Автоматический и ручной	
Удержание текущих значений	Есть	
Режим относительных измерений	Есть	
Тест диодов и прозвонка цепи	Есть	
Индикатор разряда батарей	Есть	
Автовыключение питания	30 мин	
Защита от перегрузок	600 В, CATIV / 1000 В, CATIII	
Интерфейс	Bluetooth интерфейс BLE 4.0	
Бесконтактный датчик напряжения	Есть	
Фонарик	Есть	
Функция регистратора данных	до 10000 измерений во внутреннюю память (сэмплирование от 1 до 4200000 с)	
Озвучивание результата	через мобильное приложение	
Питание	9 В (тип Крона)	
Габаритные размеры	190x90x56 мм	
Вес	320 г	

Комплектация Aktakom AMM-1219

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр с функцией регистратора и Bluetooth интерфейсом AMM-1219	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Зажимы типа "крокодил"	2
4.	Отвертка	1
5.	Термопара К -типа	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83