



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ТОТ RFSYN20-4 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RFSYN20-4



Ко
нат

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ви
мо

Ин

Описание RFSYN20-4

Высокопроизводительный синтезатор до 20 ГГц, AnaPico четыре канала RFSYN20-4,
Фазовый шум 1 ГГц -130 дБн/Гц

Характеристики RFSYN20-4

Параметры	Значение
Количество каналов	4
Частотный диапазон ОТ	100 кГц (от 9 кГц с опцией 9К)
Частотный диапазон ДО	20 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	0 дБм
Выходной уровень (максимум)	+18 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	ИМ
Особенности	Разрешение по частоте 0,01 Гц. Фазовый шум (1 ГГц, отстройка 20 кГц) -130 дБн/Гц. Переключение частоты 200 мкс (5 мкс с опцией FS). Возможность монтажа в стандартную стойку 19 дюймов, высота корпуса 1U.
Интерфейс	USB, LAN, Port FCP, (GPIO - опция), SCPI Version 1999.0

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83