Імегр

Артикул: 46110900

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тон
ma

Тон
ma

Со
ma

Ем
ma

Пр
цеп

Ис
пер

Фу
ma

Св
ПК

Из
RM

Вз

По
эле

Цифровой мультиметр Актаком AM-1109 – это профессиональный высокоточный электронный измерительных прибор, с помощью которого можно измерить различные параметры работы электросетей. Помимо напряжения, силы тока, сопротивления и пр., устройство позволяет измерять истинные среднеквадратические значения (True RMS), производить тестирование p-n перехода.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА АКТАКОМ AM-1109:

- Автоматический и ручной выбор диапазона.
- Запись и отображение минимальных и максимальных показателей.
- Фиксация показаний на экране.
- Звуковая сигнализация целостности цепи.
- True RMS.
- Функция HOLD.

Особенностью данного мультиметра является наличие двух пар входов, что позволяет выполнять измерение по двум независимым каналам. То есть, один прибор заменяет два измерительных инструмента. Это расширяет возможности для измерений и позволяет сэкономить на покупке оборудования.

Возможность тестирования двух параметров позволяет использовать Актаком AM-1109 в мастерских по ремонту радиоэлектронной аппаратуры. Например, с помощью данного устройства можно диагностировать компоненты материнских плат компьютеров или параметры работы аккумулятора мобильного телефона.

Для отображения показателей используется ЖК дисплей. На нем предусмотрено сразу два отдельных цифровых блока, куда выводятся результаты замеров разных параметров. Кроме того, есть возможность отображения показаний на графической шкале для отслеживания динамики измерений. Для удобства пользователя предусмотрена функция HOLD, благодаря которой можно фиксировать показания на дисплее.

Устройство можно подключить к компьютеру через порт USB и управлять им удаленно. Это расширяет возможности для анализа получаемых показателей. Программное обеспечение предоставляется владельцам мультиметров бесплатно, загрузка возможна с сайта производителя.

Характеристики Aktakom AM-1109

Измеряемая величина	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Постоянное напряжение	1 мкВ...1000 В	1 мкВ	0,06%
Переменное напряжение (20 Гц...200 кГц)	1 мкВ...1000 В	1 мкВ	0,1%

Постоянный ток	10 нА...10 А	10 нА	0,1%
Переменный ток (45 Гц...20 кГц)	10 нА...10 А	10 нА	0,3%
Сопротивление	0,01 Ом...40 МОм	0,01 Ом	0,09%
Емкость	10 пФ...1000 мкФ	10 пФ	0,8%
Тестирование p-n перехода	0...3 В	0,1 мВ	2%
Частота (TTL уровень)	1 Гц...2 МГц	0,0001 Гц	0,005%
Частота (синусоидальный сигнал)	1 Гц...200 кГц	0,0001 Гц	0,02%
Скважность	0,001%...100%	0,001%	

Комплектация Aktakom AM-1109

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр	1
2.	Кабель преобразователь RS-232—USB	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Программное обеспечение DMM_AM-1109_SW	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83