



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ГХ40 11 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: GX4011U



Описание Lovato GX40 11 U

Характеристики Lovato GX40 11 U

Исполнение	Для двигателей, с установкой на переднюю панель
Размеры передней панели	65 x 65 мм
Тип переключателя и схема переключения	Реверсивный трехполюсный с 3-элементами, схема 11
Количество положений	3
Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC)	15 кВт
Номинальный тепловой ток Ith	40 А
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	40 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M4
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	–25°C ... +55°C
Вес	0,318 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83