



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31 BCE 0312 АЗУ один режим заряда ток заряда 3А питание 12V DC

Артикул: 31BCE0312



Описание Lovato 31 BCE 0312

Характеристики Lovato 31 BCE 0312

Исполнение	В корпусе
Номинальный выходной ток	3 А
Номинальное выходное напряжение	12 VDC
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Гц ($\pm 10\%$)
Регулировка тока заряда	30 ~ 100% потенциометром
Тип выхода	Статический выход (транзистор NPN)
Ограничение тока	Есть
Предохранитель цепи питания	Нет
Выходной предохранитель	6,3 А
Светодиодная индикация	Есть
Аварийный сигнал срабатывания защиты	Есть
Защита от короткого замыкания в цепи аккумулятора	Есть
Защита от инверсии полярности аккумулятора	Есть
Защита от низкого напряжения на выводах аккумулятора	Есть
Защита от отключения аккумулятора	Есть
Тип соединения	Выдвижной блок зажимов
Крепление	Винтовое
Способ охлаждения	Естественное
Степень защиты	IP00
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Вес	1,984 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83