



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31 BCE 0612 один режим заряда, ток заряда 6А, питание 12VDC

Артикул: 31BCE0612



Описание Lovato 31 BCE 0612

Характеристики Lovato 31 BCE 0612

Исполнение	В корпусе
Номинальный выходной ток	6 А
Номинальное выходное напряжение	12 VDC
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Гц ($\pm 10\%$)
Регулировка тока заряда	30 ~ 100% потенциометром
Тип выхода	Релейный выход с 1 перекидным контактом 5 А, 250 VAC
Ограничение тока	Есть
Предохранитель цепи питания	4 А
Выходной предохранитель	12,5 А
Светодиодная индикация	Есть
Аварийный сигнал срабатывания защиты	Есть
Защита от короткого замыкания в цепи аккумулятора	Есть
Защита от инверсии полярности аккумулятора	Есть
Защита от низкого напряжения на выводах аккумулятора	Есть
Защита от отключения аккумулятора	Есть
Тип соединения	Фиксированные зажимы
Крепление	Винтовое
Способ охлаждения	Естественное
Степень защиты	IP00
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Вес	4,832 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83