



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31 BCE 1212 АЗУ один режим заряда ток заряда 12А питание 12V DC

Артикул: 31BCE1212



Описание Lovato 31 BCE 1212

Характеристики Lovato 31 BCE 1212

Исполнение	В корпусе
Номинальный выходной ток	12 А
Номинальное выходное напряжение	12 VDC
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC (±10%), 50/60 Гц (±10%)
Регулировка тока заряда	30 ~ 100% потенциометром
Тип выхода	Релейный выход с 1 перекидным контактом 5 А, 250 VAC
Ограничение тока	Есть
Предохранитель цепи питания	6,3 А
Выходной предохранитель	25 А
Светодиодная индикация	Есть
Аварийный сигнал срабатывания защиты	Есть
Защита от короткого замыкания в цепи аккумулятора	Есть
Защита от инверсии полярности аккумулятора	Есть
Защита от низкого напряжения на выводах аккумулятора	Есть
Защита от отключения аккумулятора	Есть
Тип соединения	Фиксированные зажимы
Крепление	Винтовое
Способ охлаждения	Естественное
Степень защиты	IP00
Рабочая температура	–10°C ... +50°C
Вес	8,690 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83