



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## 31 LV1E 230 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ПРОВОД. ЖИДКОСТИ, ВТЫЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, АВТОМАТ. ПЕРЕУСТАНОВКА 230

Артикул: 31LV1E230



### Описание Lovato 31 LV1E 230

### Характеристики Lovato 31 LV1E 230

| Исполнение                                   | Извлекаемое                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания                           | 220 ~ 240 VAC                                                                   |
| Номинальная частота                          | 50/60 Гц                                                                        |
| Номинальное напряжение изоляции, $U_i$       | 415 VAC                                                                         |
| Номинальное импульсное напряжение, $U_{imp}$ | 5 кВ                                                                            |
| Максимальная потребляемая мощность           | 5,5 ВА                                                                          |
| Максимальная рассеиваемая мощность           | 2,8 Вт                                                                          |
| Количество подключаемых датчиков             | 3                                                                               |
| Тип датчиков                                 | Зонды и держатели электродов: SN1 / SCM / CGL / PS31 / PS3S или аналогичные     |
| Напряжение между электродами                 | 9 VAC                                                                           |
| Чувствительность                             | 7 ~ 8 кОм                                                                       |
| Минимальное время срабатывания               | ≤50 мс                                                                          |
| Минимальное время переустановки              | ≤100 мс                                                                         |
| Количество реле                              | 1                                                                               |
| Конфигурация контактов                       | 1 перекидной контакт (5 A, 220 VAC)                                             |
| Переустановка                                | Автоматическая                                                                  |
| Светодиодная индикация срабатывания реле     | Есть                                                                            |
| Материал корпуса                             | Самозатухающий поликарбонат                                                     |
| Способ монтажа                               | На DIN-рейку 35 мм или на 8-штырьковую розетку для установки на переднюю панель |
| Максимальная длина кабеля от реле к зондам   | 500 м при использовании одножильного кабеля с двойной изоляцией                 |
| Электрическая износостойкость                | 2,5x10 <sup>5</sup> циклов                                                      |
| Механическая износостойкость                 | 50x10 <sup>6</sup> циклов                                                       |
| Степень защиты                               | IP30                                                                            |
| Рабочая температура                          | -20°C ... +60°C                                                                 |
| Вес                                          | 0,263 кг                                                                        |
| Количество в упаковке                        | 1 шт                                                                            |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83