



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31CSP2E110 Реле приоритета включения, извлекаемое, 110VAC

Артикул: 31CSP2E110



Описание Lovato 31CSP2E110

Характеристики Lovato 31CSP2E110

Исполнение	Извлекаемое
Напряжение питания	110 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	4 кВ
Максимальная потребляемая мощность	5 ВА
Максимальная рассеиваемая мощность	3 Вт
Напряжение на входных контактах	15 VDC (без изоляции по питанию)
Потребление тока входными контактами	≤1 mA
Количество реле	2
Конфигурация контактов	1 NO (5 A, 220 VAC)
Переустановка	Автоматическая
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий поликарбонат
Способ монтажа	На переднюю панель с помощью 11-штырьковой розетки (цоколь S11 или L48 P11)
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Вес	0,150 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83