Измеритель коэффициента трансформации

Напряжение .....

Ток, А .....

Точность .....

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ ETP-1

ETP-1 – это автоматический блок, полностью управляемый компьютером позволяет производить следующие измерения:

- Реальный коэффициент трансформации в каждой позиции переключателя ответвлений обмоток трансформатора;
- Характеристики холостого хода Фазовый угол между U1/U2, U1/I1;
- Автоматическое согласование результатов с другими блоками системы;
- Время тестирования в каждой позиции переключателя ответвлений обмоток трансформатора меньше 10 с;
- Диапазон измерения коэффициента трансформации от 1:1 до 1:3000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ ETP-1

Параметр	Значение
Испытательный сигнал	
Действующее напряжение	220 В АС ±10%
Максимальный действующий ток	2 А
Диапазон напряжения	
Канал 1 (основной)	250 В АС
Канал 2 (дополнительный)	250 В АС
Коэффициент трансформации	1/1 1/3000
Точность	±0,1%
Диапазон тока	
Канал 1 (основной)	Автоматический выбор от 0,1 мА до 2 А

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ETP-1

№	Наименование	Количество
1	Измеритель коэффициента трансформации ETP-1	1
2	Комплект кабелей, длина 8 м	1
3	Программное обеспечение	1
4	Сумка для переноски	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ETP-1

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Жесткий транспортировочный кейс
2	Кабели увеличенной длины, длина 20 м

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование