# ференциальный DL05-HCM

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Описание LeCroy DL05-HCM

## Характеристики LeCroy DL05-HCM

| Параметры | Значения |
|---|---|
| Полоса пропускания | 500 МГц (макс.) |
| Время нарастания | 700 пс |
| Напряжение, дифференциальный режим | 80 В (DC + АСпик) – для Коткл 200 мВ/дел … 20 В/дел |
| Напряжение, режим с общей землей | ±60 В (DC + АСпик) |
| Коэффициент ослабления | 7,8 (200 мВ/дел…1 В/дел)/ 17,5 (1,02 В/дел… 2,5 В/дел)/ 70 (2,55 В/дел… 20 В/дел) |
| Входное сопротивление | Дифференциальный режим 200 кОм, с общей землей 100 кОм |
| Входная емкость | Дифференциальный режим 0,6 пФ, с общей землей 1 пФ |
| Особенности | Погрешность измерения ±0.5% (по пост.). Макс. входное Uвх 28,28 Вскз (60 В пост.). Диапазон напряжения смещения ±60 В. Неравомерность АЧХ (до 100 МГц) 0,1дБ. Интерфейс ProBus. Длина кабеля 1,42 м. Выходное сопротивление 50 Ом. При использовании термостойкого провода с наконечником для подпайки диапазон частот до 30 МГц |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование