



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ПРОСПЕКТ МИРА, 151А, ПИЛЕРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 42210446



Ра
Ди
Из
RM
Ча
та
Из
те
Из
со

Описание Aktakom ABM-1084

Двухканальный милливольтметр предназначен для проведения измерений напряжения и мощности в лабораторных условиях с базовой погрешностью до 1%. Прибор имеет следующие функциональные особенности:

- Фиксация минимальных/максимальных значений
- Установка сопротивления нагрузки и мощности тестовых сигналов
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Функция «плавающей земли»
- Возможность управления командами SCPI через интерфейс RS-232

Характеристики Aktakom ABM-1084

Параметры	Значения
Диапазон напряжений	50 μ V ... 300 В _{рмс} , 500 В _{пик}
Уровень мощности	-83.8 дБм ... 51.76 дБм (0дБм=1мВт ,600 Ω нагрузка)
Мощность	0.00417 нВт ... 150 Вт (сопротивление нагрузки R=600 Ω)
Уровень напряжения (диапазон дБВ)	-86 дБВ ... 49.54 дБВ(0 дБВ=1 В)
Уровень напряжения (диапазон дБмВ)	-26 дБмВ ... 109.5 дБмВ (0 дБмВ =1 мВ)
Уровень напряжения (диапазон дБ μ В)	34 дБ μ В ...169.54 дБ μ В (0 дБмВ=1 мВ)
Входное сопротивление	1 М Ω , емкость около 30 пФ
Дисплей	4½ разрядный VFD
Интерфейс	RS-232
Питание	220 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры	225 x 100 x 315 мм
Масса	2.5 кг

Комплектация Aktakom ABM-1084

№	Наименование	Количество
1.	Руководство по эксплуатации	1
2.	Сетевой шнур	1
3.	Милливольтметр двухканальный ABM-1084	1