/татор USB одной ВЧ линии на 7 выходов

Артикул: 55202800

Ко
по

Ко

Ча
до

Ти
ра

Пи

Описание Aktakom AEE-2028

Прибор **AEE-2028** является матричным коммутатором сигналов с электронным управлением. Выполнен в виде приставки к компьютеру (ПК).
Управление коммутацией осуществляется программно от компьютера через интерфейс USB или дистанционно через сетевой интерфейс 10/100BASE-T (LAN).

Характеристики Aktakom AEE-2028

Параметр	Значение
Количество входных портов	1 (вход X1)
Количество выходных портов	7 (выходы X2, X3, X4, Y1-Y4)
Позволяет коммутировать	разъем X1 на любой из разъемов Y и разъем Y1 на любой из разъемов X (если вход X1 не скоммутирован на линию Y1, то выходы X2, X3, X4 не соединяются со входом X1, но могут коммутироваться между собой)
Можно коммутировать	Y в любой комбинации, а также разъемы X в любой комбинации
Тип входного разъема	SMA-JR
Вид и максимальное значение напряжения коммутируемой цепи	постоянное (максимальное) 30 В, максимальный коммутируемый ток (при резистивной нагрузке) 1 А переменное (пик-пик) 36 В, максимальный коммутируемый ток (при резистивной нагрузке) 0,5 А
Время замыкания контактов (при 20 °С)	не более 2 мс
Время размыкания контактов (при 20 °С)	не более 1 мс
Начальное сопротивление замкнутых контактов реле составляет	не более 50 мОм
Максимальная коммутируемая мощность (при резистивной нагрузке)	30 Вт или 62,5 ВА
Максимальная частота коммутируемого сигнала	100 МГц
Интерфейс	USB 1.1 (12 Мбит/с), Ethernet 10/100BASE-T
Питание	5,5 В / 220 В с сетевым адаптером
Габаритные размеры	150x85x35 мм
Масса	0,20 кг

Комплектация Aktakom AEE-2028

Наименование	Количество
Коммутатор одной ВЧ линии на 7 выходов AEE-2028	1
Кабель mini USB - USB	1
Краткое руководство	1
Программное обеспечение Aktakom Switch Box	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование