



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 270-70-37  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
по России: 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205214



Мо  
Ди  
Пи  
На  
Ча  
то  
Со

## Описание Trotec BE14

Trotect BE14 - это бесконтактный тестер фазы, позволяющий, не только быстро определять обрыв линии в кабеле, но также обнаруживать все токоведущие детали, такие как розетки, переключатели или кабельные линии. Благодаря емкостному методу обнаружение напряжения может быть выполнено бесконтактно. Как только в зоне локализации измерительного наконечника появляется напряжение, начинает мигать красный светодиод, сопровождаемый дополнительной звуковой сигнализацией. Trotec BE14 оснащен зажимом для кармана, встроенным светодиодным фонариком, для оптимального освещения темных участков измерения.

## ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ TROTEC BE14:

- Быстрое бесконтактное обнаружение переменного напряжения;
- Функция визуальной и звуковой сигнализации;
- Компактный дизайн в форме ручки с карманным зажимом;
- Встроенный светодиодный фонарик.

## Характеристики Trotec BE14

Параметр	Значение
<b>Детекция напряжения (АС)</b>	
Диапазоны детекции	100 В ... 1000 В
Регулировка чувствительности	отсутствует
Частотный диапазон (АС)	50/60 Гц
Метод детекции	бесконтактный
<b>Функциональные возможности</b>	
Светодиодная подсветка	встроенный фонарик
<b>Сигнализация и режимы оповещения</b>	
Тип сигнализации	акустическая, визуальная (одноцветная)
<b>Параметры питания</b>	
Источник питания	батарея 2x 1,5V LR03 (тип AAA)
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Условия эксплуатации	температура от -10°C до +50°C, влажность до 95% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность до 95% (без образования конденсата)
Категория безопасности	CAT IV 600 В CAT III 1000 В
Категория загрязнения	II
Сертификаты безопасности	EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
<b>Особенности исполнения корпуса</b>	
Класс защиты корпуса	IP64
Материал корпуса	ABS (пластик)
Крепление	зажим для кармана
<b>Масса-габаритные показатели</b>	
Размеры	176 x 26 x 26 мм
Вес (нетто)	48,5 г

## Комплектация Trotec BE14

№	Наименование	Количество
1.	Детектор напряжения Trotec BE14	1
2.	Батарея 1,5V LR03 (тип AAA)	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**