Количество каналов

Частотный диапазон ОТ

Частотный диапазон ДО

Виды модуляции

ГКЧ

Описание АКИП-3207

- Диапазон частот 250 кГц ... 3 Г Гц АКИП - 3207/1; 250 кГц ... 4 ГГц АКИП - 3207;
- Разрешение по частоте 0, 1 Гц;
- Выходной уровень: - 127 дБм ... 13 дБм;
- Разрешение по амплитуде: 0,01 дБм;
- Фазовый шум: < - 115 дБн /Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц);
- Внутренняя/внешняя модуляция: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ;
- ЖК - дисплей с диагональю 17,8 см;
- Интерфейсы: LAN , GPIB , USB - Device;
- Вход внеш. модулирующего сигнала.

Характеристики АКИП-3207

Параметры	Значение
Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	250 кГц
Частотный диапазон ДО	4 ГГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±5E-7
Выходной уровень (минимум)	-127 дБм
Выходной уровень (максимум)	13 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	17,8 см, 800 x 480
Особенности	Вход, выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < -115 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц)
Интерфейс	GPIB, LAN, RS-232

Комплектация АКИП-3207

№	Наименование	Количество
1	Генератор ВЧ АКИП-3207	1
2	Кабель питания	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Руководство по программированию	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование