алов АКИП-3211 с опцией F85, SSG5080A-LP

Описание АКИП-3211 с опцией F85, SSG5080A-LP

- Диапазон частот ВЧ: 9 кГц … 13,6 ГГц - АКИП-3211 9 кГц … 20 ГГц - АКИП-3211 с опцией F85
- Разрешение по частоте 0,001 Гц
- Диапазон частот НЧ: 0,01 Гц … 1 МГц
- Опция ОГ 10М-ОСХО-L в стандартной комплектации: ±1×10-7
- Выходной уровень: -20 дБм … +27 дБм -130 дБм … +25 дБм (с опцией LP)
- Разрешение по амплитуде: 0,01 дБм
- Фазовый шум: < -118 дБн/Гц (отстройка 20 кГц, несущая 1 ГГц)
- Внутренняя/ внешняя модуляция: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ
- Программная опция: генератор последовательностей (пачек) импульсов
- Возможность использования внешних USB измерителей мощности для контроля уровня выходного сигнала.
- Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 12,7 см, разрешение 800*480
- Интерфейсы: LAN, USB (USB TMC), опциональный адаптер GPIB – USB

Характеристики АКИП-3211 с опцией F85, SSG5080A-LP

Количество каналов	2 (ВЧ, НЧ)
Частотный диапазон ОТ	9 кГц (ВЧ), 0,1 Гц (НЧ)
Частотный диапазон ДО	20 ГГц (ВЧ), 1 МГц (НЧ)
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	±1E-7
Выходной уровень (минимум)	-130 дБм / опция LP установлена
Выходной уровень (максимум)	2 дБм (ВЧ), 3 Впик-пик (НЧ)
Выходной импеданс (Ом)	50
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, опция - ИМ
ГКЧ	да
Экран (см, разрешение)	TFT, сенсорный, 12,7 см, 800 x 480
Особенности	Опция ОГ 10М-ОСХО-L в стандартной комплектации. В диапазоне частот от 9 кГц до 1 МГц параметры спектра (искажения) выходного сигнала не нормируются. Опция - генератор пачек импульсов, Опция LP - аттенюатор - предстановлена, Вход, выход сигнала опорной частоты. Фазовый шум < -118 дБн/Гц (отстройка на 20 кГц от несущей 1 ГГц)
Интерфейс	USB, LAN, опция – GPIB (адаптер GPIB – USB)

Комплектация АКИП-3211 с опцией F85, SSG5080A-LP

№	Наименование	Количество
1	Генератор АКИП-3211	1 шт.
2	Шнур питания	1 шт.
3	Кабель USB	1 шт.
4	Коаксиальный адаптер, 2.92мм (мама-мама), частота до 40 ГГц.	1 шт.
5	Руководство по эксплуатации	1 шт.

№	Наименование	Количество
6	Расширение полосы F85 до 20 ГГц (активирована)	1 шт.
7	Опция SSG5080A-LP (активирована)	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83