



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 360 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

г. Москва, Пятницкая ул., д. 10, к. 5

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Цифровой функциональный генератор RIGOL DG4162

Артикул: DG4162



Описание RIGOL DG4162

Генератор сигналов DG4162 поддерживает следующие функции: генератор функций, генератор сигналов произвольной формы, генератор импульсов, генератор гармоник, аналоговый / цифровой модулятор, частотомер и т.д. Модель имеет 2 канала с одинаковыми функциями и регулировку фазы между каналами.

Максимальная частота дискретизации 500 Мвыб/с, максимальный диапазон выходной частоты 160 МГц.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ СИГНАЛОВ RIGOL DG4162

- Широкий экран
- Два канала с одинаковой производительностью и точностью
- 150 встроенных произвольных форм сигналов
- Обширные аналоговые и цифровые функции модуляции
- Несколько режимов развертки
- Функции генерации шума и пакетно-монопольного режима
- Функция выхода до 16-й гармоники
- Функция высокого разрешения частотомера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ГЕНЕРАТОРА DG4162:

Параметр	Значение
Число каналов	2
Частота	160 МГц
Частота дискретизации	500 МВыб/сек
Разрешение по вертикали	14 бит
Стабильность частоты	2 ppm
Виды сигналов	до 150 встроенных в память форм сигналов
Виды модуляции	AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM
Частотомер	встроенный 7-разрядный до 200МГц
Дисплей	ЖК, 7 дюймов, 800x480 точек
Габариты	313x160,7x116,7 мм
Вес	3,2 кг

Комплектация RIGOL DG4162

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой генератор DG4162	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

