



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

2B

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ко
ка

Ча
от

Ча
ДС

Ви
мо

Описание Генератор 33512B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Частотный диапазон от	1 мГц
Частотный диапазон до	20 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 1 \times 10^{-6}$ опция $\pm 1 \times 10^{-7}$
Выходной уровень (минимум)	1 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	10 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
ЦАП (бит)	16
Память (СПФ)	1 МБ, опция - 16 МБ
Виды модуляции	АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, BPSK, ШИМ, SUM, опция - I/Q
ГКЧ	да
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Технология генерации сигналов Trueform. Формы сигнала - стандартные (8 видов), произвольная форма (10 видов), дискретизация до 250 МГц. Встроенный Web-сервер для дистанционного управления генератором. Программное обеспечение для формирования сигналов произвольной формы. Возможность редактирования СПФ без подключения к ПК.
Интерфейс	LAN, USB, GPIB

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83