



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
20 +7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: PSM4120



Из
веб

Описание Tektronix PSM4120

Tektronix PSM4120 измеритель мощности

Измерители откалиброваны во всем диапазоне температур - не требуется установка нуля или калибровка перед измерением, что экономит время и снижает вероятность ошибок

Все модели поддерживают измерение средней мощности, импульсной мощности с учетом скважности и регистрацию измерений

В комплект поставки входит прикладное ПО для Microsoft Windows

- ПО измерения мощности
- ПО быстрой регистрации
- драйверы LabVIEW и примеры программ для наиболее популярных сред программирования Windows для поддержки автоматизированных систем

Режимы удержания максимума и относительных измерений

Коррекция смещения АЧХ и переходника 75 Ом с минимальными потерями

Гибкие режимы усреднения, позволяющие выполнять быстрые, стабильные измерения

Вход и выход сигнала запуска с уровнем ТТЛ обеспечивает синхронизацию с внешними устройствами

Режим контроля граничных значений типа «годен/не годен»

Небольшие размеры

Приборы серии PSM3000 измеряют истинную среднюю мощность, что позволяет получать точные результаты независимо от формы сигнала и вида модуляции

Приборы серии PSM4000 и PSM5000 предлагают:

- измерение импульсной мощности, скважности, пиковой мощности и пик-фактора
- измерение пиковой, средней и минимальной мощности пакетов с настраиваемым смещением и длительностью

В комплект поставки приборов серии PSM5000 входит ПО профилирования импульсов для измерения периодических импульсных сигналов

- Построение и отображение огибающих импульсных сигналов
- Непрерывные геттированные измерения, включая измерения импульсной, пиковой и средней мощности, выбросов, пикфактора, времени нарастания и спада, длительности импульса, частоты следования импульсов, скважности
- Измерение статистических характеристик сигнала, таких как комплементарная интегральная функция распределения (CCDF) и функция плотности вероятностей (PDF)

Технические характеристики:

Входной разъем	N-тип (male)
Диапазон рабочих частот	10 МГц...8 ГГц
Динамический диапазон	10 МГц...6 ГГц:
	-60 дБм...+20 дБм
	6 ГГц...8 ГГц:
Максимальный диапазон пик-средн.	-50 дБм...+20 дБм
	10 МГц...6 ГГц: 80 дБ
	6 ГГц...8 ГГц: 70 дБ
Полоса видео	10 МГц, типичное
Погрешность временной базы	±50 ppm, типичное
Частота дискретизации	500 Квыб/сек
Минимальная длительность импульса (средняя мощность)	500 нс, типичное
Минимальная длительность импульса (пиковая мощность)	200 нс, типичное
Общая погрешность (неопределенность)	$2 \times \sqrt{[(CF/2)^2 + (L/2)^2 + (N/2)^2 + (Z/\sqrt{2})^2 + (Mm/\sqrt{2})^2 + (T/\sqrt{2})^2]}$

Неопределенность:	10 МГц...100 МГц:
калибровочный коэффициент (CF)	7,0%
	100 МГц...500 МГц:
	4,0%
	500 МГц...8 ГГц:
	1,70%
Неопределенность:	10 МГц...100 МГц:
нелинейность (L)	+15 дБм...+20 дБм: 7,0%
	+10 дБм...+15 дБм: 5,0%
	-60 дБм...+10 дБм: 4,0%
	100 МГц...2 ГГц:
	+15 дБм...+20 дБм: 7,0%
	+10 дБм...+15 дБм: 5,0%
	-60 дБм...+10 дБм: 3,0%
	2 ГГц...8 ГГц:
	+15 дБм...+20 дБм: 5,0%
	+10 дБм...+15 дБм: 3,0%
	-60 дБм...+10 дБм: 2,0%
Неопределенность:	интеграция 1 секунда
шум (N)	
	+10 дБм...+20 дБм:
	0,22% (10 МГц...100 МГц)
	0,15% (100 МГц...8 ГГц)
	-30 дБм...+10 дБм:
	0,22% (10 МГц...100 МГц)
	0,04% (100 МГц...8 ГГц)
	-50 дБм...-30 дБм:
	0,22% (10 МГц...100 МГц)
	0,04% (100 МГц...6 ГГц)
	0,15% (6 ГГц...8 ГГц)
	-60 дБм...-50 дБм:
	0,44% (10 МГц...100 МГц)
	0,15% (100 МГц...6 ГГц)
Смещение нуля (Z)	$[(0,35 \text{ нВт на } 25 \text{ }^{\circ}\text{C}) + \Delta T \times (0,025 \text{ нВт} / ^{\circ}\text{C})] + 0,005 \text{ нВт} / \text{месяц}$
Учет КСВН (Mm)	1,15:1 КСВН (23 дБ обр. потери)
$Mm=100 \times [(1 \pm \Gamma_{\text{source}} \times \Gamma_{\text{sensor}})^2 - 1]$	
Неопределенность:	40 °C < T ≤ 50 °C: 1,00%
температура (T)	(+1%, 0 дБм...10 дБм,
	+3%, 10 дБм...20 дБм)
	30 °C < T ≤ 40 °C: 0,75%
	(+1%, 0 дБм...10 дБм,
	+3%, 10 дБм...20 дБм)
	20 °C < T ≤ 30 °C: 0,00%
	10 °C < T ≤ 20 °C: 0,75%
	(+1%, 0 дБм...10 дБм,
	+3%, 10 дБм...20 дБм)
	0 °C < T ≤ 10 °C: 1,00%
	(+1%, 0 дБм...10 дБм,
	+3%, 10 дБм...20 дБм)
Скорость измерения	2000 изм./сек
Интерфейс	USB 2.0

Габаритные размеры	Ø 48 мм x 62 мм
Вес	149 г

Характеристики Tektronix PSM4120

Технические характеристики Tektronix PSM4120	
Интерфейс	USB 2.0
Размеры мм	48x62
Вес кг	0.149

Комплектация Tektronix PSM4120

2.	Tektronix PSM4120 измеритель мощности
3.	Кабель USB
4.	Руководство пользователя

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83