



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

6010A
БЕЗЗОНДНЫЙ МОМЕТР
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



My

Описание KYORITSU KEW 6010A

Измерение сопротивления изоляции: Тестовое напряжение 500 В DC
Напряжение разомкнутого контура 570 В DC $\pm 6\%$
Номинальный ток > 1 мА
Диапазон измерения 20/200 Мом (автоматически)
Погрешность $\pm 3\%$

Измерение контурного сопротивления: Номинальный ток (перем):
230В+10% -15% 50Гц
Номинальный ток при 0 Ом внешней петли:
25 А/10 мс / 15 мА/350 мс максимум
Диапазон: 20 Ом / 2000 Ом
Предел допускаемой основной погрешности:
 $\pm(3\% \text{ rdg} + 8 \text{ dgt}) / \pm(3\% \text{ rdg} + 8 \text{ dgt})$
RCD измерение: 230В AC +10% -15% (50 Гц)
Диапазон токов срабатывания УЗО:
 $\times 1/2: 10, 30, 100, 300, 500\text{мА}$
 $\times 1: 10, 30, 100, 300, 500\text{мА}$ Макс. время срабатывания $\times 1/2 \times 1 : 2000$ мс
Быстрое срабатывание 150 мА (длительность 50 мс)
Погрешность
 $\pm 3\%$ от тестового тока при 230 В
 $\pm 2\%$ для времени срабатывания

- Световая индикация наличия напряжения в измеряемой цепи
- Индикация величины напряжения в сети при измерении сопротивления петли фаза - ноль
- Автоматическая разрядка электрических зарядов, сохранившихся в цепи после проведения измерений
- Индикация правильности подключения измерительных проводов к исследуемой цепи
- Автоматическое отключение прибора в случае перегрева внутренних схем
- Автоматическая подстройка диапазонов
- Низкое значение тестового тока позволяет избежать срабатывания УЗО
- Автоматическое сохранение данных на дисплее до следующего измерения
- Выбор начальной фазы тестового тока
- Низкий потребляемый ток (около 1000 измерений)
- Индикация разряда питающих батарей
- Автоматическое отключение прибора после окончания измерений
- Ремень и сумка для переноски прибора и принадлежностей

Аксессуары: Кабель OMA DIEC с зажимами KEW 7133A для KEW 6010A / KEW 6010B / KEW 6011A / Кабель KEW 7025 для KEW 6010A / KEW 6010B

Характеристики KYORITSU KEW 6010A

Технические характеристики KYORITSU KEW 6010A	
Питание	8 батарей R6 или LR6 по 1,5 В
Размеры, мм	175x115x86
Вес кг	0,080

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83