



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
EchoPulser
(495) 150-0983

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
то

Ди
Пи

По

Со

Ра

Св
ПК

Описание Seba spektrum Echo Pulser

Прибор Echo Pulser обозначает точку собственного подключения к разветвленной кабельной сети. Это делает возможным измерение с помощью соответствующего рефлектометра в сети, не отделяя друг от друга подключенного абонента и ответвления. Точку кабельной сети, где расположен Echo Pulser, можно увидеть на дисплее рефлектометра.

Всевозможные отражения от ответвлений и их потребителей не влияют на результат измерения. Определяется длина кабеля между двумя приборами и проверяется их целостность. С помощью измерения отражения на других участках разветвленного кабеля можно определить длину оставшегося кабеля.

Таким же образом можно локализовать неисправные кабельные ответвления, так чтобы для ремонта отключить только дефектный участок сети.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ECHO PULSER:

- Генерация однозначно идентифицируемого отраженного сигнала
- Подсоединение прямо под напряжением (без влияния на работу сети) с помощью изолированных зажимов
- Возможность подключения через розетки, сборные шины, контакты освещения и т.д.
- Акустический и оптический контроль
- Автоматическое опознание и подача сигнала при напряжениях свыше 42 В
- Экономный режим работы (автоматическое отключение через 5 минут)
- Продолжительное время работы
- Контроль заряда батарей
- Простое обслуживание прибора.

Характеристики Seba spektrum Echo Pulser

Параметр	Значения
Входное напряжение	до 400 В переменного тока 50/60 Гц до 500 В постоянного тока
Продолжительность такта	около 1 с - в нормальном режиме около 3 с - предупреждение о разряде батареи
Питание	батарея 9 В
Время работы	120 часов
Габаритные размеры	115x72x40 мм
Вес	150 г
Рабочая температура	минус 25 ... +55 °С

Комплектация Seba spektrum Echo Pulser

№	Наименование	Количество
1.	Прибор Echo Pulser	1
2.	Измерительные принадлежности	1
3.	Элемент питания 9 В	1
4.	Документация	1

