



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-6104



Ча
пр

Ча
пр

Ко
ча

Ба
RL

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АК ИП-6104:

- Измерение ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, фазового сдвига между током и напряжением, комплексного сопротивления, сопротивления постоянному току, эквивалентного последовательного сопротивления;
- Базовая погрешность 0,2%;
- Широкий диапазон параметров тест-сигнала: частота 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц; уровень 0,05 В, 0,25 В, 1 В;
- Одновременная индикация двух измеряемых параметров;
- Режим D-измерений;
- Режим компенсации начальной емкости и сопротивления;
- Двухсторонняя связь с компьютером через ИК порт (RS-232C);
- Автоматический выбор и удержание предела измерения;
- Питание от аккумуляторов или от сетевого адаптера с зарядкой аккумуляторов;
- Современный дизайн, простота эксплуатации.

Характеристики АК ИП RLC-6104

Параметры	Значения
Измеряемые параметры	Ёмкости, индуктивности, тангенс угла потерь, добротность, фазовый сдвиг между током и напряжением, комплексное сопротивление, сопротивление постоянному току, эквивалентное [последовательное сопротивление
Погрешность	0,2
Электрическое сопротивление (от)	0,1 Ом
Электрическое сопротивление (до)	20 МОм
Разрешение (R)	0,1 Ом

Параметры	Значения
Электрическая емкость (от)	0,159 пФ
Электрическая емкость (до)	15,92 пФ
Разрешение (C)	0,001 пФ
Индуктивность (от)	0,159 мкГн
Индуктивность (до)	9999 Гн
Разрешение (L)	0,001 мкГн
Частота тест сигнала	100 Гц – 100 кГц
Диапазон частот	Фиксированный
Особенности	Тест сигнал, 5 фиксированных значений частоты, 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц. Одновременная индикация двух измеряемых параметров. Режим Δ-измерений. Режим компенсации начальной емкости и сопротивления.
Уровень тест сигнала	50 мВсвз – 1 Всвз

Комплектация АКИП RLC-6104

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Руководство по эксплуатации	1
3.	Комплект аккумуляторов	1
4.	Адаптер питания	1
5.	Короткозамыкатель	1
6.	TL-08C - измерительный щуп для LCR-метров MT 4080A и MT 4080D	1