



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: S361E

S3
пр



Описание Anritsu S361E

S331E Site Master — комбинированный прибор, включающий в себя анализатор кабелей. Это обеспечивает высокую функциональность и эффективность при простоте и удобстве использования. Прибор прекрасно подходит для работы в сложных полевых условиях.

Основные характеристики анализатора АФУ:

- Измерения обратных потерь, КСВН, потерь в кабеле, дистанции до повреждения, фазы;
- Измерение передаточных характеристик: высокий/низкий уровень мощности;
- Скорость свипирования 1 мс на точку;
- Сенсорный экран с возможностью отображения одиночных и двойных измерений;
- Калибровка: XX/K3/CH, InstaCal™, and FlexCal™;
- Напряжение смещения: 32 В внутр.

Технические характеристики:

- Частотный диапазон анализатора АФУ: 2 МГц — 6 ГГц;
- Уровень вых. сигнала: высокой мощности 0 дБм, низкой мощности -30 дБм;
- Скорость измерения обратных потерь: ≤ 1,00 мс/точка измерения; дистанции до повреждения: ≤ 1,25 мс/точка измерения;
- Измерение КСВН: от 1:1 до 1:65;
- Измерение обратных потерь: от 0 до 60 дБ;
- Потери в кабеле: от 0 до 30 дБ;
- Измерение дистанции до повреждения: от 0 до 65 дБ;
- Память: внутр. 2000 траекторий/2000 настроек, внешн. — USB накопитель;
- Батарея Li-ion, 4,5 часа автономной работы;
- Габаритные размеры, Ш × В × Г: 273 × 199 × 91 мм;
- Вес: 2,71 кг.

Характеристики Anritsu S361E

Технические характеристики Anritsu S361E	
Диапазон частот Гц	2 — 6
Питание	Батарея Li-ion
Время работы ч	4,5
Память	2000 траекторий/2000 настроек, внешн. — USB накопитель
Вес кг	2.71

Комплектация Anritsu S361E

1.	Прибор
2.	ПО на компакт-диске
3.	кабель USB-A(штырь) - USB-miniB(штырь) для подключения к персональному компьютеру
4.	руководство пользователя на русском языке в печатном виде
5.	перезаряжаемая аккумуляторная батарея
6.	мягкая сумка для переноски
7.	адаптер для зарядки и работы прибора от сети переменного тока 220 В с сетевым кабелем
8.	адаптер для зарядки и работы прибора от автомобильного прикуривателя 12 В

