



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по России по номеру 8 800 370 3703

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 45601000



Ди
пр
Пи

Описание Актаком ATK-6010

Определение чередования фаз при подключении трёхфазных приёмников (асинхронных и синхронных двигателей, приводов, аппаратов защиты, счетчиков и т.п.). Прибор имеет стрелочный индикатор, срабатывающий при наличии напряжения в сети, защищён от повреждения плавким предохранителем, легко помещается в карман и весит всего 280 г.

- диапазон напряжений: 110...480 В;
- частотный диапазон: 40...70 Гц.
- время тестирования:
 - 480 В - 4 мин.
 - 220 В - 30 мин.
 - 110 В - продолжительное.
- диэлектрическая прочность изоляции: 2000 В;
- сопротивление изоляции: 100 МОм.
- длина тестовых проводов: 1,2 м.
- отклонение: $\pm 15^\circ$ (горизонтальное).
- плавкий предохранитель: 0,5А /700 В.
- питание: от тестируемой цепи.
- габаритные размеры: 70х95х55 мм.
- масса: 280 г.
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120х70х150, вес 0,41 кг.

Характеристики Актаком ATK-6010

Технические характеристики Актаком ATK-6010	
Вес кг	280 г
Диапазон междуфазных напряжений В	110...480 В
Диапазон частоты напряжения Гц	40...70 Гц
Питание	от тестируемой цепи
Размеры мм	70х95х55 мм

Комплектация Актаком ATK-6010

1.	Прибор
2.	Плавкий предохранитель
3.	Техническая документация
4.	Кейс для переноски